



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **11289296 A**(43) Date of publication of application: **19.10.99**

(51) Int. Cl.

H04B 10/02**G02F 1/11****H04B 10/17****H04B 10/16****H04J 14/00****H04J 14/02**(21) Application number: **10090383**(22) Date of filing: **02.04.98**(71) Applicant: **FUJITSU LTD**

(72) Inventor:
ONAKA HIROSHI
MIYATA HIDEYUKI
OTSUKA KAZUE
KAI TAKETAKA
NAKAZAWA TADAO
CHIKAMA TERUMI

(54) **OPTICAL TRANSMISSION EQUIPMENT,
 OPTICAL TRANSMISSION SYSTEM AND
 OPTICAL TERMINAL STATION**


(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical wavelength multiplex network using an AOTF and having high reliability and high cost performance and a device to be used for the network.

SOLUTION: In the case of constituting an OADM device in an OADM system, an AOTF 10 is used. The AOTF 10 can select an optional wavelength by changing the frequency of an RF signal to be impressed. The AOTF 10 can drop an optical signal of specific wavelength out of a wavelength multiplex optical signal inputted from an input or synthesize a wavelength multiplex signal inputted from an addport with a through optical signal. In practical device constitution, it is realistic to use the AOTF 10 only for drop while considering the increment of coherent crosstalk. Or in another method, a dropped optical signal is branched by a photocoupler, wavelength is selected by a tributary station and the wavelength selected by the tributary station is

extracted from a through optical signal by the AOTF 10.

COPYRIGHT: (C)1999,JPO



特開平 11-289296

(43) 公開日 平成11年(1999)10月19日

(51) Int. Cl. ⁸	識別記号	F I
H 04 B 10/02	H 04 B 9/00	U
G 02 F 1/11	G 02 F 1/11	J
H 04 B 10/17	H 04 B 9/00	E
H 04 J 14/00		

審査請求	未請求	請求項の数	4 3	OL	(全60頁) 最終頁に続く
(21) 出願番号	特開平10-90383	(71) 出願人	000005223		
		富士通株式会社			
(22) 出願日	平成10年(1998)4月2日	神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号			
		(72) 発明者	尾中 寛		
		神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号			
		(72) 発明者	宮田 英之		
		神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号			
		(74) 代理人	井理士 大智 毅之 (外1名)		
					最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 光伝送装置、光伝送システム及び光端局

(57) 【要約】

【課題】 AOTF を使用した信頼性、及びコストパフォーマンスのよい光波長多重ネットワーク及びそのための装置を提供する。

【解決手段】 OADM システムにおいて、OADM 装置を構成する際、AOTF10 を使用する。AOTF10 は印加する RFF 信号の周波数を変えることによって、任意の波長を選択することができる。入力から入ってきた波長多重光信号の中から特定の波長の光信号をドロップしたり、アドポートから入力された波長多重信号をスルー光信号と合波することができる。ただし、コヒーレント光信号においては、AOTF をドロップ専用で使用することが現実的である。あるいは、他の方法においては、ドロップ光信号は光サブアラで分岐し、波長をトリビュタリ局で選択するようにし、トリビュタリ局で選択された波長を AOTF でスルー光信号から抽出するようにする。

AOTF を用いた OADM 装置の基本構成図



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 WDM 通信システムにおいて、任意の波長の光信号を分岐したり、挿入したりする光伝送装置であって、

分岐・挿入すべき光信号のうち、一部の光信号について分岐・挿入動作を行う第 1 の可変波長選択フィルタと、

前記第 1 の可変波長選択フィルタで選択されなかった、分岐・挿入すべき光信号について分岐・挿入動作を行う第 2 の可変波長選択フィルタとの少なくとも 2 つの可変波長選択フィルタを備え、

複数の可変波長選択フィルタを用いて分岐・挿入すべき光信号の全てを分岐または挿入することを特徴とする光伝送装置。

【請求項 2】 前記第 1 及び第 2 の可変波長選択フィルタは、表面弾性波の作用を利用した 1 個の AOTF、もしくは板 AOTF を複数段カスケード接続したものであることを特徴とする請求項 1 に記載の光伝送装置。

【請求項 3】 前記第 1 の可変波長選択フィルタで処理する波長と前記第 2 の可変波長選択フィルタで処理する波長が分岐・挿入されるべき光信号の波長を短波長側から番号を付けたときの奇数番目と偶数番目の波長に対応する波長であることを特徴とする請求項 1 に記載の光伝送装置。

【請求項 4】 前記第 1 及び第 2 の可変波長選択フィルタでは分岐の機能だけを持ち、挿入すべき光信号を第 1 及び第 2 の可変波長選択フィルタを通過した透過光信号に光合波器を用いて合波させることを特徴とする請求項 1 に記載の光伝送装置。

【請求項 5】 前記第 1 の可変波長選択フィルタで分岐された光信号と、前記第 2 の可変波長選択フィルタで分岐された光信号とを合波する合波器を備えることを特徴とする請求項 4 に記載の光伝送装置。

【請求項 6】 前記第 1 の可変波長選択フィルタの分岐光を出力するポートと、前記第 2 の可変波長選択フィルタの分岐光信号とを合波するための合波器の間に可変アッテネータを持ち、これにより前記第 1 の可変波長選択フィルタの分岐光信号のパワーを前記第 2 の可変波長選択フィルタの分岐光信号のパワーとほぼ同一になるように調整するよう構成されたことを特徴とする請求項 5 に記載の光伝送装置。

【請求項 7】 前記第 1 及び第 2 の可変波長選択フィルタで分岐された光信号を合波する前記合波器の出力ポートに光スペクトルモニタを接続して、分岐された光信号の有無・波長・パワーを監視することを特徴とする請求項 5 に記載の光伝送装置。

【請求項 8】 前記第 1 及び第 2 の可変波長選択フィルタの分岐されない光信号を出力する透過ポートに前記第 1 及び第 2 の可変波長選択フィルタ内部を光信号が伝播することによって生じる偏波分岐を打ち消す手段を備える

ことを特徴とする請求項 1 に記載の光伝送装置。

【請求項 9】 前記第 1 及び第 2 の可変波長選択フィルタに入力する光信号のそれぞれの波長に対応する RFF 信号の印加パワーを調整することにより、前記第 1 及び第 2 の可変波長選択フィルタで分岐されない透過光信号のパワーを調整することを特徴とする請求項 2 に記載の光伝送装置。

【請求項 10】 入力伝送路と前記第 1 の可変波長選択フィルタの間と、挿入すべき光信号を合波する前記光合波器と出力伝送路の間とに光増幅器を備え、伝送路の損失と前記光伝送装置の損失を補償することを特徴とする請求項 4 に記載の光伝送装置。

【請求項 11】 入力伝送路と前記第 1 の可変波長選択フィルタの間の光増幅器を、第 1 の光増幅器と分散補償器と第 2 の光増幅器とから構成し、分散補償器では伝送路によって光信号が受けた分散を補償し、この分散補償器の損失を第 2 の光増幅器で補償することを特徴とする請求項 10 に記載の光伝送装置。

【請求項 12】 前記第 1 または第 2 の光増幅器の入力部あるいは出力部にカプラを備え、該カプラによって分岐された分岐光をモニタすることにより、光信号の有無・波長・パワーを監視することを特徴とする請求項 10 または 11 に記載の光伝送装置。

【請求項 13】 前記第 1 の可変波長選択フィルタの前段に分岐器を持ち、該分岐器により伝送されてきた光信号の一部を分岐して、分岐された光信号を受信する端局に送信し、前記第 1 及び第 2 の可変波長選択フィルタは次のノードに伝送すべき光信号をスルー光信号として透過ポートに出力し、次のノードに伝送すべきでない信号を分岐光信号として選択ポートに出力することを特徴とする請求項 4 に記載の光伝送装置。

【請求項 14】 前記第 1 の可変波長選択フィルタの前段と前記光合波器の後段に 1 × 2 光スイッチを備え、該 1 × 2 光スイッチのポートの一方が通常使用する前記第 1 及び第 2 の可変波長選択フィルタに接続し、他の一方のポートが予備の第 1 及び第 2 の可変波長選択フィルタに接続し、通常使用する第 1 及び第 2 の可変波長選択フィルタに障害が生じた時に該 1 × 2 光スイッチを切り替えて予備の第 1 及び第 2 の可変波長選択フィルタを使用して伝送を行うことを特徴とする請求項 4 に記載の光伝送装置。

【請求項 15】 前記第 1 の可変波長選択フィルタの前段と前記光合波器の後段に 1 × 2 光スイッチを備え、スイッチのポートの一方が通常使用する伝送路に接続し、他の一方のポートが予備の伝送路に接続し、通常使用する伝送路に障害が生じたときに該 1 × 2 光スイッチを切り替えることにより予備の伝送路を使用して伝送を行うことを特徴とする請求項 4 に記載の光伝送装置。

【請求項 16】 挿入されるべき光信号が伝送されて来ない場合にも、前記第 1 及び第 2 の可変波長選択フィルタ

ルタで挿入されるべき光信号に対応する波長の分岐操作を行うことを特徴とする請求項1又は11に記載の光伝送装置。

【請求項17】 WDM光通信システムにおいて、分岐及び挿入すべき光信号を分岐・挿入する光伝送装置から分岐した光信号を受信し、挿入すべき光信号を該光伝送装置に伝送する光増幅器であって、

所定の波長の光信号を、所望の数だけ合波し、挿入すべき光信号として前記光伝送装置へ伝送する光合波器を備えることを特徴とする光増幅器。

【請求項18】 前記光合波器の後段に分散補償器を備え、伝送路の分散を低減に補償することを特徴とする請求項17に記載の光増幅器。

【請求項19】 伝送に用いるすべての信号波長に対応する複数の光源を備え、該複数の光源の出力光を合波する合波器と、

該合波器による損失を補償する光増幅器と、伝送に用いる最大信号波長数を最大とする所望の数で光を分波する分波器と、

該分波器により分波されたそれぞれの光について、所定の波長を選択する光可変フィルタと、

該選択された光に変調信号を印加することによって任意数任意波長の光信号を生成し、前記光伝送装置に挿入すべき光信号として伝送する手段と、を備えることを特徴とする請求項17に記載の光増幅器。

【請求項20】 伝送路から伝送されてきた波長多重光信号のうち、所定の波長の光信号を分岐し、対応する波長の光信号を挿入する光伝送装置と、該光伝送装置から分岐された光信号を受信し、挿入すべき光信号を該光伝送装置に伝送する光増幅器とからなる光伝送システムにおいて、

該光伝送装置で分岐された光信号を必要に応じて増幅する光増幅器と、

該光信号を所望の数までパワー分岐する光分岐器と、該光分岐器の出力のそれぞれに光フィルタとを備え、前記光増幅器は所定の光波長の信号を選択して受信することを特徴とする光伝送システム。

【請求項21】 前記分岐器の出力のそれぞれに備える光フィルタを、選択波長を可変とすることのできる可変光フィルタとし、前記光増幅器で任意の波長の光信号を選択して受信することを特徴とする請求項20に記載の光伝送システム。

【請求項22】 分岐器の出力に備える可変光フィルタとして、1個のAOOTF、もしくは該AOOTFを複数段にカスケード接続したものを使用することを特徴とする請求項21に記載の光伝送システム。

【請求項23】 前記光伝送装置において、伝送路への出力ポートにモニタ用の分岐ポートを設け、光信号の有無・波長・パワーを監視すると同時に、所望の波長の光信号を分岐するための波長選択フィルタへの制御信号の印

加パワーを調整し、及び、光増幅器での挿入すべき光信号を増幅する光増幅器の出力パワーを調整する制御手段を有し、

前記制御手段は、モニタしている光信号の内の最小の信号パワーを有する波長の光信号のパワーに他の波長の光信号のパワーを一致させるように制御することにより、それぞれの光信号の伝送出力パワーをほぼ一定に保つことを特徴とする請求項20に記載の光伝送システム。

【請求項24】 AOOTF通過後の光増幅器と光パワータを逐次モニタする光スベクトルモニタを備え、該AOOTFを駆動するRFF周波数とRFFパワーにフィードバックをかけて、分岐・挿入される光信号が常に最適な光波長と光パワーになるように制御を行うことを特徴とする請求項2に記載の光伝送装置。

【請求項25】 該AOOTFの動作温度にフィードバックをかける温度制御回路を備え、

該光スベクトルモニタによる該AOOTF通過後の光信号の波長及びパワーを逐次モニタした結果を用いて、該温度制御回路が該AOOTFを制御して、分岐・挿入されるべき光信号が常に最適な光波長と光パワーとすることを特徴とする請求項24に記載の光伝送装置。

【請求項26】 上りと下りの2システム分もしくは複数の箇所の光スベクトルをモニタするために光スイッチを用いて1台の光スベクトルモニタへの入力を取り替えて使用する構成を持ったことを特徴とする請求項24に記載の光伝送装置。

【請求項27】 AOOTFによって選択された選択光を光カプラを用いて分岐し、フォトディテクタで光パワーをモニタし、常にフォトディテクタの受光パワーが最大となるようにAOOTFに印加するRFF周波数もしくはRFPワーを制御し、光波長、光パワーの変動あるいはAOOTFの特性変動に追従可能なように構成されたことを特徴とする請求項2に記載の光伝送装置。

【請求項28】 フォトディテクタで受光する際に光波長の中心位置を判別するため、あるいは最適RFPワーを判別するために、RFF周波数に低周波重畳をかけることを特徴とする請求項27に記載の光伝送装置。

【請求項29】 伝送路から光信号を分岐、あるいは伝送路へ光信号を挿入する光伝送装置と、該光伝送装置から分岐された光信号を受信し、該光伝送装置に挿入すべき光信号を送信する増幅器とからなる光ネットワークにおいて、

該増幅器の受信側の1波選択用AOOTFに所定のRFF周波数を印加し、該1波選択用AOOTFが安定化したことを確認した後に、該光伝送装置の分岐・挿入用AOOTFに所定のRFF周波数を印加して所定の光信号を分岐し、光スベクトルモニタで所定の光信号が分岐されたことを確認した後、該増幅器の1波挿入用AOOTFに所定のRFF周波数を印加し、1波挿入用AOOTFの動作が安定し、且

つ、光スベクトルモニタで監視した挿入すべき光信号が

所定の光波長と光パワーになるように制御した後に、該増幅器の光伝送装置を駆動するシーケンス処理を有することを特徴とする光伝送システム。

【請求項30】 該光伝送装置では、光信号を分岐、挿入するかわりに伝送路に光信号を送信するときに、挿入用AOOTFにRFF信号を印加して光信号を分岐しておき、該増幅器では、1波分岐用AOOTFにRFF信号を印加しないことで、伝送路中のASEを削減し、パズなし状態を作り出すことを特徴とする請求項29に記載の光伝送システム。

【請求項31】 各波長の光信号間にレベル差が発生している場合は、該光伝送装置では、光信号をスカラーさせるときに分岐・挿入用AOOTFに印加する各RFF信号に微弱なパワー差を付けてレベル差を分岐し、該増幅器では、1波分岐用AOOTFはRFF信号を印加しないことで、分岐された光信号を受信しないことにより、伝送路や光増幅器中継器、光ディバイスで生じた各波長のレベル差を補正することを特徴とする請求項29に記載の光伝送システム。

【請求項32】 前記光伝送装置では、光信号を分岐、挿入するかわりに、及び、波長間レベル増補償をしないに、挿入用AOOTFに印加するRFF信号のトータルパワーを一定にするために、RFF信号の印加が必要ないスカラー状態の場合でも、運用中の光信号の波長帯域から十分外れた場所でもRFF信号を印加しつづけることを特徴とする請求項31に記載の光伝送システム。

【請求項33】 RFF信号をオンする際に、伝送路中に設けられる光増幅器で急激な光サージが発生しないためにRFF信号を所定のパワーまで段階的に立ち上げていくRFF発振器を備えることを特徴とする請求項29に記載の光伝送システム。

【請求項34】 RFF信号制御回路内にROMを持ち、分岐時に前記光伝送装置内のAOOTFに印加するRFF信号のデータ、スカラー時のRFF信号データなど複数のRFF信号の印加状態を記憶しておき、ROMのデータを用いてRFF発振器の設定値を変更することで、瞬時に所定のRFF周波数とパワーを印加することが可能な構成を持ったことを特徴とする請求項29に記載の光伝送システム。

【請求項35】 1波以上の光波長に送信信号を光強度変調して送出し、光増幅器中継伝送する光伝送装置、および、該光伝送装置中に伝送途中に伝送信号の分岐、挿入増幅を持つノードを有した光伝送システムにおいて、送信側で送信光に光位相変調もしくは光周波数変調する手段を有し、該送信側は、伝送路で波長が広がるようなチャーピングを行い、送信側と伝送路の間、伝送路と受信器の間に伝送路の波長分散特性を補償する分散補償手段を配置したことを特徴とする光伝送システム。

【請求項36】 各中継スパン毎あるいは、ノード毎のいずれかに伝送路の波長分散特性を補償する分散補償手段

を配置したことを特徴とする請求項35に記載の光伝送システム。

【請求項37】 各中継スパン毎あるいはノード毎のいずれかに配置する分散補償手段の各分散補償量は分散補償間の伝送路の分散量に応じて設定することを特徴とする請求項36に記載の光伝送システム。

【請求項38】 波長分散量が正である伝送路を有することを特徴とする請求項35～37のいずれか一つに記載の光伝送システム。

【請求項39】 送信側で送信光に光位相変調もしくは光周波数変調する手段のチャーピングパラメータが+1近傍である送信側を有することを特徴とする請求項35～37のいずれか一つに記載の光伝送システム。

【請求項40】 送信側と伝送路の間、伝送路と受信器の間に配置した分散補償量を伝送ルートに応じて変化させる機構を持つ分散補償手段を有することを特徴とする請求項35～37のいずれか一つに記載の光伝送システム。

【請求項41】 伝送ルートに応じて分散補償量を変化させる分散補償手段を有することを特徴とする請求項35～37のいずれか一つに記載の光伝送システム。

【請求項42】 前記分散補償手段は、分散補償量の異なる、あるいは、分散補償量の同じ複数の分散補償器と、伝送されてきた光信号を所望の分散補償器に通過させる光切り替え手段と、を備え、

該光信号が通過する分散補償器の組み合わせを切り替えることにより、光信号が受けた分散補償量に応じて最適な分散補償を行うことを特徴とする請求項35に記載の光伝送システム。

【請求項43】 表面弾性波の作用を使って所望の波長の光信号を波長多重光信号の中から選択分岐、あるいは選択挿入するAOOTFにおいて、該AOOTFの形成されている基板の表面であって、AOOTFの近傍に共振器を形成し、該共振器の共振周波数の変化を検出することにより、該AOOTFの表面温度を計測し、該計測結果に基づいてRFF信号を制御して、該AOOTFの動作を安定化させることを特徴とするAOOTF制御装置。

【発明の詳細な説明】
【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、波長多重光ネットワークに関する。

【0002】

【従来の技術】 従来のマルチメディアネットワークを目指し、さらなる超長距離・大容量の光通信システム、また、これを用いた光ネットワークの構築が要求され、研究開発が盛んに行われている。

【0003】 これまでに大容量化を実現する方式として、時分割多重 (Time-Division Multiplexing : TDM

M) 方式、光領域での時分割多重 (Optical Time-Division Multiplexing: OTDM) 方式、波長分割多重 (Wavelength-Division Multiplexing: WDM) 方式等の研究が行われている。

【0004】これらの方式の中で、WDM方式は光ファイバの広帯域・大容量性を有効利用でき、さらに光合波器 (光ファイバ) を用いることにより変調方式・速度によらず伝送光信号を選択・分岐・挿入可能となり上記光波ネットワークの機能を実現できる。

【0005】すなわち、光波ネットワークではネットワーク上の各ノードで必要に応じて分岐・挿入 (Add/Drop Multiplexer: ADM)、伝送路を選択する光ルーティング、クロスコネクタを行う機能を持つ必要がある。

【0006】光信号の分岐・挿入を行うための装置としては、光ADD/DROP装置が研究開発されている。光ADD/DROP装置には、分岐・挿入を行う光信号の波長が固定されている波長固定型と任意の波長の光信号を分岐・挿入できる任意波長型とがある。

【0007】波長固定型は、例えば、サーキュレータとファイバグレーティングとからなっており、伝送されてきた光信号のうち特定の波長の光信号をファイバグレーティングで反射して、サーキュレータを用いて分岐するものである。挿入する場合には、挿入しようとする光信号をサーキュレータで一旦ファイバグレーティングに送り、ファイバグレーティングで特定の波長が反射され、伝送路を直進してきた光信号と合波するものである。

【0008】このような波長固定型においては、分岐・挿入する光信号の波長がシステムの構築時に決定されてしまうために、光波ネットワークに対する多くの要求に十分に対応することができないという問題がある。

【0009】これに対し、任意波長型は分岐・挿入する光信号の波長をシステム構築後においても遠隔操作で変えることができるので、分岐・挿入する波長 (チャネル) を変えたいという要求にも容易に対応することができ

【0010】図57は、光スイッチを用いた光ADM (OADM) 装置の構成の一例を示した図である。波長λ1～λnの波長多重光は入力側からデマルチプレクサ (DMUX) に入力され、各波長は、各波長の光信号に分岐される。各波長の光信号は、各波長毎に掛けられた2×2光スイッチに入力される。2×2光スイッチは、光路を切り替えることによって、各光信号を、直進させるか (スルーさせるか)、ドロップさせるかする。

【0011】2×2光スイッチでドロップされた光信号は、トリビュータリ局 (ブランチ局) に送られる。2×2光スイッチをスルーした光信号は、そのままマルチプレクサに入力され、波長多重光に多重化された出力される。2×2光スイッチによってドロップされた光信号は、トリビュータリ局に送られる。トリビュータリ局で

は、ドロップされた光信号を合分波器で一旦合波した後、各チャネル毎に掛けられる光受信器ORに光信号を供給するため、合波した光信号を分岐する。同図には、図示されていないが、光受信器ORには、波長選択フィルタが掛けられており、合分波器で分岐された光信号の中から所望の波長の光信号を選択して受信する。

【0012】このように、OADM装置で波長多重された光信号を各波長の光信号に分岐してからそれぞれ光スイッチでドロップすることにより、所望の波長の光信号をドロップすることが出来る。トリビュータリ局側では、ドロップされた光信号のうち所望の波長を選択して受信することにより、所望の波長 (チャネル) の光信号を受信することが出来る。特に、ドロップされる波長が異なる場合考えられ、光受信器ORの前に掛けられる波長選択フィルタとして、選択波長が可変のものを使用すれば、例えば、1番の光受信器で受信する光信号の波長を自由に変えることが出来る。

【0013】光受信器ORで光信号を電気信号に変換されたものは、電気信号で、アド・ドロップ処理を行う電気ADM (E ADM) で処理される。また、E ADMからは、トリビュータリ局から送信すべき信号が出力され、光送信器OSによって光信号に変換されて送出される。同図に示される、トリビュータリ局の各光送信器OSの出力する光信号の波長は、OADM装置でドロップされた波長の内のいずれかを用いるように、光スイッチに入力される。光スイッチでは、光送信局OSSから送信されてくる光信号の光路を切り替えて、ドロップ処理を行っている2×2光スイッチに、対応する波長の光信号を送るようになっている。ドロップ処理を行っている各2×2光スイッチでは、ドロップした光信号の波長と同じ波長の光信号をトリビュータリ局から受け取り、マルチプレクサMUXに送信する。このようにして、トリビュータリ局から送信されてきた光信号は、OADM装置をスルーする光信号とマルチプレクサMUXで合波され、波長多重光信号として出力される。

【0014】
【発明が解決しようとする課題】任意波長型のOADM装置としては、上記のように、光スイッチを使ったものがオプティコックスな方式として考えられるが、装置として、動作が重いという問題点がある。また、光ネットワークを構築当初に最大多重波長数よりも少ない波長数でシステムを運用する場合に、マルチプレクサ、デマルチプレクサが必要のない、出力及び入力ポートを有していることになり、無駄な構成を有していることになる。また、2×2光スイッチを始めから備える場合には、使用しない光スイッチを有していることになり、初期設置の増大を招く。

【0015】さらに、上記の方式では、光信号をマルチプレクサで各波長の光信号に分岐しているため、マルチプレクサからパルス幅フィルタのような特性を各波長の

光信号に対して持つことになる。このようなパルス幅フィルタのような特性のデバイスを直列に接続すると、パルス幅の幅が各波長について非常に狭くなってしまふという問題がある。従って、この問題を避けるようすれは、各光装置のバスバンドを厳密に一致させる必要があり、システムの設計及び設置作業が非常にシビアになってしまう。

【0016】また、光信号は、AM変調されているので、波長成分で見るとサイドバンドが生じている。このように光信号と、波長成分の非相干に狭くなったシステムを伝播すると、波長成分を起し、光信号を受信側で受信できなくなる可能性がある。最悪の場合には、システムが伝播できなくなるという事態も生じる。

【0017】このような問題は、全ての波長をマルチプレクサのようにならして一旦波長成分を構成することによって起こる。従って、固定波長型のように、ファイバグレーティングを使用する場合にも、ドロップする波長の光信号のみが抜き取られ、他の波長成分に対するファイバグレーティングの特性はフラットであるので、上記のようにシステム全体に渡ってのバスバンドが狭くなってしまふという問題は生じない。

【0018】従って、ファイバグレーティングを使用しOADM装置を構成することは考えられるが、ファイバグレーティング自体は、選択波長が固定されているので、任意波長型のOADM装置を構成する場合には、波長成分のファイバグレーティングと、それぞれのファイバグレーティングに対して掛けられる光スイッチとが必要となる。これでは、やはり、装置として動作が重くなってしまう。

【0019】また、OADM装置は、電気的ADM装置と組み合わせて信号を処理する必要があるため、電気ADM装置を始めから波長成分だけ用意しておくのでは、コストが大きくなってしまふ。従って、用意すべき電気ADM装置のコストとOADM装置のコストの合計でできるだけ小さくなるように構成しなければならない。

【0020】また、今日の波長多重数を増加しようという要求に対し、例えば、32波長の波長を扱うためのマルチクススイッチが現在存在せず、小さなスイッチを組み合わせなければならないと言う問題がある。このように、スイッチが非常に大きくなってしまふ。装置の小型化を推進する上で障害となる。

【0021】上記のよう問題を解決する方法として、音響光学チューナブルフィルタ (Acousto-Optic Tunable Filter: AOTF) を使用することが考えられる。AOTFは、ファイバグレーティングのように、ドロップする波長の光のみ抽出するという動作をするので、スルーする光信号に対する波長特性はフラットであり、上記したような、バスバンドがシステム全体で狭くなってしまふという問題が無い。また、ファイバグレーティン

グと異なり、ドロップする波長を任意に選択可能であるので、容易に任意波長型OADM装置を構成することが出来る。また、AOTFは波長選択フィルタとしても使用できるため、透過波長固定型のバスバンドフィルタとして、トリビュータリ局の波長選択フィルタとしても使用可能であり、非常に用途の広いデバイスである。しかもコスト的にも有利であり、OADMシステムを構築するのに適したデバイスである。

【0022】本発明の課題は、AOTFを使用した信頼性、及びコストパフォーマンスのよい光波長多重ネットワーク及びそのための装置を提供することである。

【0023】
【課題を解決するための手段】本発明の光伝送装置は、WDM通信システムにおいて、任意の波長の光信号を分岐したり、挿入したりする光伝送装置であって、分岐・挿入すべき光信号のうち、一部の光信号についての分岐・挿入動作を行う第1の可変波長選択フィルタと、第2の可変波長選択フィルタとを備え、複数の可変波長選択フィルタを用いて分岐・挿入すべき光信号の全てを分岐または挿入することを特徴とする。

【0024】本発明の光伝送装置は、WDM光通信システムにおいて、分岐及び挿入すべき光信号を分岐・挿入する光伝送装置から分岐した光信号を受信し、挿入すべき光信号は光伝送装置に伝送する光伝送装置であって、所定の波長の光信号を、所望の数だけ合波し、挿入すべき光信号として前記光伝送装置へ伝送する光合波器を備えることを特徴とする。

【0025】本発明の光伝送システムは、伝送路から伝送されてきた波長多重光信号のうち、所定の波長の光信号を分岐し、対応する波長の光信号を挿入する光伝送装置と、該光伝送装置から分岐された光信号を受信し、挿入すべき光信号を該光伝送装置に伝送する光伝送装置とからなる光伝送システムにおいて、該光伝送装置で分岐された光信号を必要に応じて増幅する光増幅器と、該光信号を所望の数までパワー分岐する光分岐器と、該光分岐器の出力のそれぞれに光フィルタとを備え、前記光伝送装置の所定の波長の光信号を選択して受信することを特徴とする。

【0026】本発明の他の側面の光伝送システムは、伝送路から光信号を分岐、あるいは伝送路へ光信号を挿入する光伝送装置と、該光伝送装置から分岐された光信号を受信し、該光伝送装置に挿入すべき光信号を送信する光伝送装置とからなる光ネットワークにおいて、該光伝送装置の側面1波選択用AOTFに所定のRFF周波数を印加した後、該1波選択用AOTFが安定化したことを確認した後、該光伝送装置の分岐・挿入用AOTFに所定のRFF周波数を印加して所定の光信号を分岐し、光スペクトル

モニタで所定の光信号が分岐されたことを確認した後、該局局の1波投入用AOTFに所定のRFF周波数を印加し、1波投入用AOTFの動作が安定し、且つ、光スペクトルモニタで監視した投入すべき光信号が所定の光波長と光パワーになるように制御した後に、該局局の光送信器を駆動するシーケンス処理を有することを特徴とする。

【0027】本発明の更に他の側面における光伝送システムは、1波以上の光波長に送信信号を光強度変調して送出し、光増幅多中継伝送する光伝送装置、および、該光伝送装置に伝送路途中に伝送信号光の分岐、投入機能を持つノードを有した光伝送システムにおいて、送信部で送信光の光位相変調もしくは光周波数変調する手段を有し、該変調手段のチャタリングパラメータの符号が正である送信器を有し、送信器と伝送路の間、伝送路と受信器の間に伝送路の波長分散特性を補償する分散補償手段を配置したことを特徴とする。

【0028】本発明のAOTF制御装置は、表面弾性波の作用を使って所望の波長の光信号を波長多重光信号の中から選択分岐、あるいは選択投入するAOTFにおいて、該AOTFの形成されている基板の表面であって、AOTFの近傍に共振器を形成し、該共振器の共振周波数の変化を検出することにより、該AOTFの表面周度を計測し、該計測結果に基づいてRFF信号を制御して、該AOTFの動作を安定化させることを特徴とする。

【0029】本発明によれば、任意の波長を印加する電気信号の周波数を変え、選択の波長を印加したことで、AOTFをアド・ドロップシステムに使用することができ、システムを構成する回路の動作が軽くなり、安価で信頼性の高い、OADMシステムを構成することができ、

【0030】

【発明の実施の形態】図1は、AOTFを用いたOADM装置の基本的原理を示す図である。図面では、AOTF10に波長λ1～λnの波長多重光信号が入力され、8波がアド・ドロップされる場合を示している。もちろん、アド・ドロップする波長の数はこれに限られたものではない。

【0031】AOTF10による光波長の選択は、ドロップしたい波長に対応するRFF信号（電気信号）を印加することによって行う。同図の場合、AOTF10には、波長λ1～λnの波長多重光信号が入力されている。そして、AOTF10には、波長λ1～λnに対応する周波数f1～fnまでのRFF信号のうち、8つが印加される。

【0032】AOTF10に印加されたRFF信号の周波数に対応する波長の光信号は、AOTF10のドロップポートに出力され、光アンプ20によって増幅された後、8×1カプラ11に入力される。ここで、カプラ1は8×1構成となっているのは、ドロップされる波長数が

OCTF10の選択帯域をはずすおけば、ASEがスルー光信号の帯域外に挿入されることになるので、スルー光信号のSN比の劣化には直接には影響なくすることが出来る。図2は、実際のAOTFを使用してOADM装置を構成する場合の基本的構成例のブロック図である。

【0037】図面に示すのは、AOTFを光信号のドロップのみに使用する構成である。入力側から入力された光信号は、光アンプ30で伝送路の損失の補償のために増幅され、1段目のAOTF31に入力される。1段目のAOTF31では、ドロップすべき波長の光信号の内の一の一部のみをドロップする。そして、1段目のAOTF31をスルーした光信号は、2段目のAOTF32に入力される。このようにして、ドロップされた光信号は、カプラ35で合波されると共に、受信器ORの数だけ分岐される。このとき、AOTF31のドロップポート側には、光アンプネータ38が設けられており、AOTF32からドロップされた光信号のレベルとAOTF31からドロップされた光信号のレベルをほぼ同じにしてカプラ38に入力するように構成される。これは、AOTFがロスが大きき、AOTFを1つだけ通過した光信号と2つ通過した光信号とではレベルに大きな差が生じてしまうからである。もし、レベル差があるままドロップ光信号を送出すると、受信側で、あるいは受信側に届くまでに光アンプで増幅しようとしても、レベルの低い光信号がうまく増幅されず、受信側で信号を正しく受信できなくなってしまう。このようにして、ドロップされた光信号はAOTF等の波長選択フィルタ37によって所望の波長が選択され、受信器ORで受信される。

【0038】また、AOTF31、32からドロップされた光信号を一且合波するカプラ35には、別の出力ポートを付けておき、この出力ポートからの光信号をスベクトルモニタ39に入力して、ドロップ光信号の有無や、各光信号の波長やパワーを監視するようにする。

【0039】2段目のAOTF31、32をスルーした光信号は、ドロップされない波長の光信号のみを含んでおり、OADM装置のスルー光としてカプラ33に入力される。光送信器OSからは、AM変調された各波長の光信号（ドロップ光信号の波長と同じ波長）がカプラ36で合波され、アド光信号としてカプラ33に入力され、アド光は互いに合波され、光アンプ34で増幅されて、伝送路に出力される。

【0040】図面の構成例において、1段目のAOTF31と2段目のAOTF32とを使ってドロップすべき全ての光信号をドロップするのとは、AOTFの波長選択特性によるものである。すなわち、AOTF31はRFF信号が印加されたときの波長選択特性の幅が広く、1T U-T G. 692勧告ドラフトで規定されている0.

8nm間隔の波長の隣り合う光信号を1つのAOTFでドロップしようとする、クロストークが発生してしまう受信側で受信できなくなってしまう。そこで、実際には、1つのブロックで示されているAOTF31、あるいは、32は、1つの基板に直列に3段のAOTFがネリシミックに形成されたものを使用している。このようにすると、波長選択特性の幅を狭くすることができる。が、これでも十分ではない。そこで、更に、AOTFを2段に設け、1段目では、例えば、光信号の波長を端から順番に番号を付けた場合に、偶数番目あるいは、奇数番目の波長の光信号のドロップのみを担当するようにする。そして、2段目では、1段目ではドロップされなかった、奇数番目あるいは偶数番目の波長の光信号のドロップを担当するようにする。このように構成することによって、隣り合う2つの光信号をドロップする場合にも、波長間隔が最低でも1.6nmとなるので、AOTFの波長選択特性でも十分クロストークを少なくすることが出来る。

【0041】また、図面の構成では、アド光信号は、AOTFを介さないで、直接カプラ33で合波するようにしている。前述したように、AOTFは、ドロップした光信号の波長と同じ波長の光信号をアドする機能を有しているが、AOTFにアドとドロップの両方の機能を担わせると、ドロップ側にアド側の光が漏れ込んでクロストークが発生してしまう。特に、この場合、アド光とドロップ光の波長が同じコヒーレントクロストークなので、クロストークによって生じる、ビート成分が大きくなり、ドロップ側で正常に光信号を受信することができなくなってしまう。アド光は、対応する波長がスルー光から抜かれており、その間いているグリッド（光信号の波長の設定位置）に合波されれば良いので、図面のよう

に、スルー光にカプラで合波する構成を採用する。【0042】なお、図面では、AOTFを2つ用いて、ドロップすべき光信号の全てを分岐する構成を示したが、必ずしも2つに限られるものではなく、2つ以上のAOTFを用いてもよい。このように、多くのAOTFを用いると、1つのAOTFでドロップすべき光信号の内、互いに波長の値が最も近い光信号間の波長間隔を広げることができるので、クロストークをより減少させることができる。

【0043】図3は、AOTFを使ったブロードキャスト機能対応のOADM装置の構成例を示すブロック図である。図面(a)に示されるように、入力側から波長λ1～λnが波長多重されて送信されてくる。これを光アンプ40で増幅し、カプラ41に入力する。カプラ41では、入力した光信号を2つに分岐し、1つはAOTF42に入力し、もう1つはドロップして、トリビュタリ局のカプラ46に入力する。カプラ46に入力された光信号は、カプラ46で分岐される。分岐する数は、ドロップ光として使用される波長の数でも、全波長数でも

【0057】AOTFは、後述するように、入力光信号のTEモードの光とTMモードの光とを表面弾性波(SAW)との相互作用により、所定の波長の光信号のモードを変換し、出力ポートを変換するものである。ところで、AOTFは一般に、ニオブ酸リチウム等の換屈折率を持つ材料で構成されており、何の作用も受けないスルーする光信号のTEモードとTMモードとの間に伝搬速度の違いを生じる。このとき生じる時間差は、AOTFの1つのデバイスが3段構成になっているとした場合(後述)、50ps程度となる。ところで、本実施形態のOADM装置は、10Gbpsの伝送速度を有するシステムに使用することが望まれているが、10Gbpsの場合、1つのビットに与えられるタイムスロットは100ps程度である。従って、AOTFをスルーすることによって受ける偏波モード分散は、タイムスロットの50%程度のずれを異なすモード間に引き起こすため、このままでは、光信号を正常に受信することができなくなってしまう。従って、ここでは、1つのAOTFを通過する毎に偏波モード分散補償を行うようにして、偏波モード分散を補償する方法としては、やはり偏波モード分散を有するPANDAファイバ等の軸をAOTFの軸と直交させるように接続する。このようにすれば、AOTF内で速く伝播していたモードはPANDAファイバ内では遅く、AOTF内で遅く伝播していたモードはPANDAファイバ内では速く伝播することになる。AOTFの偏波モード分散を補償するために必要なPANDAファイバの長さは、AOTFの特性や、使用するPANDAファイバの特性にも依存するが、約20mである。

【0058】一方、波長選択された光信号、すなわち、ドロップ側の光信号の場合には、AOTFの内部で、SAWとの相互作用により、TEモードで入ってきた光信号はTMモードに変換されながら伝播し、TMモードで入ってきた光信号は、TEモードに変換されながら伝播するので、TEモードで分散を受ける時間とTMモードで分散を受ける時間が等しくなる。従って、最初、TEモードで入力された光も、TMモードで入力された光も、AOTF内部を伝播している間に、TMモードとTEモードとにそれぞれ変換されるため偏波モード分散が生じない。

【0059】偏波モード分散補償器PMDを通過した光信号は、光増幅器TFAに入力され、増幅媒体によって光信号が増幅される。AOTF1を通過してきた光信号は、AOTFのロスのためパワーが弱くなっており、AOTF2に入力してドロップされる光信号と、AOTF1でドロップされた光信号との間にレベル差が生じてしまうため、これを補償する必要があるのである。例えば、AOTF1つのロスは10dB程度である。光増幅器TFAで増幅された光信号はAOTF2で、例えば、50倍程度の波長の光信号が分岐され、残りの光信号はス

50

チモニタ部のスイッチは、入力する光信号を順次切り替えて、スペクトルアナライザSAUに光信号を送り、各場所での光スペクトルの値を解析し、モニタするために設けられている。スペクトルアナライザSAUはスペクトルアナライザコントローラSAU CNTによって制御される。スペクトルアナライザSAUは、順次切り換えられ、入力される光信号を解析する作業と並列的に解析結果のデータを出し、スペクトルアナライザコントローラSAU CNTで処理を受け、不図示の制御線によって、スペクトルの状態が各所で最適になるように制御信号が伝送される。あるいは、オペレータが出力向き、スペクトルの値を直接モニタすることができるようにも構成される。

【0054】光増幅器ILAの前後の増幅媒体で増幅された光信号は、伝送路での分散を打ち消すために、分散補償ファイバDCFに入力される。この後、更に、後段の増幅媒体に入力され、パワーの大きくなった光信号がOADM装置に入力される。なお、光増幅器の後段の増幅媒体に接続されているBSTは、ブースタと呼ばれ、増幅媒体、例えば、エルビウムドープファイバに光増幅を行うための励起光を供給するものである。

【0055】光増幅器ILAで増幅された光信号は、前述した冗長化のためのスイッチ部PSW1に入力される。このスイッチ部PSW1の詳細は省略する。スイッチ部PSW1を通過した光信号は、次に、チューナブルフィルタモジュールTFMに入力される。チューナブルフィルタモジュールTFMの入力には、光モニタが設けられている。これは、モジュール間がちゃんと接続されているか否かを監視するためのものであり、入力した光信号のパワーを検出して、不図示の制御部に通知する。不図示の制御部は、このモニタ結果を解析して、モジュールが正常に接続され、光信号が来ているか否かを判断する。例えば、モジュールが外れている場合など強度の強い光が漏れている場合には、側に人がいると、その人に危険が及ぶので、光スイッチを切るなどの処置をする。このような光モニタはチューナブルフィルタモジュールTFMの出力側にも設けられており、基本的に同じ役割をこなすものである。

【0056】光モニタを通過した光信号は、AOTF1に入力される。AOTF1は、チューナブルフィルタモジュールTFDのコントローラCNTからの制御信号によって、制御される。すなわち、コントローラCNTからの制御信号は、RF信号を生成する回路(図5)では、増幅器とPLL回路からなっていることが示されている。AOTF1及びAOTF2に印加される。AOTF1では、前述したように、例えば、偶数番目の波長の光信号が選択され、図5の上側のポートに出力される。AOTF1をスルーした光信号は、偏波モード分散補償器PMDに入力される。

【0050】OADMの入力側に1×2スイッチ60を設け、入力した光信号の進路を2つの進路に切り換えられるように構成しておく。1×2スイッチ60の2つの出力ポートは、現用のAOTFと予備のAOTFを接続し、それぞれAOTFの後段には、アド光を合波するための合波器を設ける。すなわち、図(a)では、上側が現用の構成となり、下側が予備の構成となる。それぞれは、1×2スイッチ61の2つの入力ポートに接続されている。1×2スイッチ61は、現用のAOTFからの光信号と予備のAOTFからの光信号とを切り替え、いずれかを伝送路に出力するようにしている。1×2スイッチ61はOADM装置の出力側に設けられる。

【0051】図(a)は、OADM装置外の伝送路の冗長構成を示した図である。伝送路が現用と予備に2重化されており、OADMの入力側に1×2スイッチ62が設けられている。1×2スイッチ62は、現用伝送路と予備伝送路のいずれかを選択して、光信号をAOTFに送る。AOTFの次段にはアド光信号を合波する合波器が設けられ、1×2スイッチ63に入力する。1×2スイッチ63の出力ポートは、現用伝送路と予備伝送路に接続されており、1×2スイッチ63がいずれかの伝送路を選択して光信号を送出すように構成される。

【0052】なお、図(a)、(b)では、AOTFのみ、あるいは、伝送路のみが2重化されている場合のみを示したが、伝送路とAOTF両方が2重化されている構成も可能である。この場合には、OADM装置の入力側及び出力側の1×2スイッチを2×2スイッチに置き換え、現用と予備の伝送路及び現用と予備のAOTFそれぞれを2×2スイッチの入出力ポートに接続するよう

にすればよい。また、この場合には、2×2スイッチが設けられた場合には、対処できないので、2×2スイッチも2重化しておくこと、より信頼性の高いシステムを構築することができる。すなわち、現用及び予備伝送路それぞれに1×2スイッチを設け、現用の2×2スイッチと予備の2×2スイッチのいずれに光信号を入力すべきかを選択できるようにしておく。そして、2×2スイッチの後段にも1×2スイッチを設け、現用と予備のいずれの2×2スイッチから光信号を受け取るかを選択できるようにしておく。この構成は、OADM装置の入力側及び出力側のいずれの場合にも適用でき、AOTF及び伝送路のみではなく、現用と予備を切り替えるためのスイッチも2重化したOADM装置を構成することができる。

【0053】図5、6は、AOTFを使用したOADM装置の具体的な構成の第1の例を示す図である。伝送路上入力された光信号は、まず、光増幅器(In-Line Amplifier:ILA)に入力される。光増幅器は2つの増幅媒体を持っており(三角で示されている)、前段の増幅媒体で増幅される前の光信号の一部が分岐され、光スペクトルモニタ部のスイッチに入力される。この光スウィ

50

よい。カプラ46で分岐された光信号は、波長λ1～λnまでの波長の光信号を含んでいるので、この中から、ドロップ光として使用する波長の光を波長選択フィルタ48で選択して、抽出する。

【0044】一方、AOTF42に送られた光信号は、波長選択フィルタ48で選択された波長をAOTF42で選択し、選択ポートに出力させる。選択ポートはここにも接続されておらず、選択された光信号は捨てられることになる。AOTF42の後段にもAOTF43が設けられているのは、図2で説明したように、一方のAOTFでドロップすべき波長の光信号の一部をドロップし、他方で残りの波長の光信号をドロップしようとするものである。このようにすることによって、波長選択におけるクロストークを低減することができる。

【0045】2段のAOTF42、43を通過したスルー光はカプラ44に入力され、アド光と合波される。アド光は、図2で説明したのと同様に、光源からの光を波長選択フィルタ49で所望の波長の光を選択し、次に波長50で変調してカプラ47に入力される。カプラ47で合波されたアド光はカプラ44に入力され、スルー光と合波されて、光アンプ45で増幅され、伝送路に送られる。

【0046】なお、ここでは、アド光信号は、光源からの光を波長選択フィルタ49で選択した後変調器50で変調をかけて構成を示したが、光源からの光に変調をかけ、後に波長選択しても同様にアド光信号を生成することができる。

【0047】図(b)は、ブロードキャスト機能を説明する図である。図(a)のOADM装置が図(b)のように伝送路で接続されている場合、波長λ1の光信号をOADM1～3でブロードキャストしたいとする。OADM1では、波長λ1をドロップし、AOTFでは波長λ1を選択せず、また、波長λ1のグリッドに光信号をアドしないようにする。すると、波長λ1の光信号はOADM1をスルーし、次のOADM2に入力される。OADM2でも波長λ1の光信号をドロップし、AOTFでは波長λ1を選択しないようにする。すると、同様に波長λ1の光信号はOADM3に伝送される。OADM3では、波長λ1をドロップすると共に、AOTFで波長λ1を選択し、波長λ1の光信号を波長λ2～λnまでの新しい光信号がアドされない限り、波長λ2～λnまで多重された光信号となる。

【0048】このように、図(a)の構成によれば、OADM1～3に波長λ1ののつた同じ光信号をドロップすることができるので、ブロードキャスト通信を行い、場合によっては実現できるという利点がある。

【0049】図4は、OADM装置内のAOTF及び伝送路の冗長構成を示す原理図である。図(a)は、OADM内のAOTFの冗長構成を示している。

ルーしていく。

【0060】AOTF1とAOTF2で分岐されたドロップすべき光信号は、2×2カプラで合波され、再び光増幅部TFAで増幅され、トリビュタリ局へ送信される。一方、2×2カプラ1のもう一方のポートからは、光アッテネータを介して光スベクトルモニタ部のスベクトルアナライザSAUに入力され、ドロップされた光信号の波長及びパワーが所定の基準を満たしているか否かが検出される。

10. 【0061】AOTF2をスルーした光信号は、前述したように、偏波モード分散補償器PMDに入力され、偏波モード分散が補償された後、光モニタ部を介してスイッチ部PSW2の2×2カプラ2に入力される。スイッチ部PSW2の2×2カプラ2には、アド光信号も入力される。アド光信号は、光増幅器PWA1で増幅され、トリビュタリ局からの伝送ロスによる損失が補償される。更に、分散補償ファイバDCFによる分散が補償され、2×2カプラ2に入力される。2×2カプラ2で合波されたスルー光信号とアド光信号は、冗長化のためのスイッチを介して、光増幅器PWA2に入力され、ブースタBST3、4からの励起光により増幅され、カプラで分岐される。大部分の光信号は、カプラから伝送路に出力されるが、一部は光スベクトルモニタ部に送られ、波長ずれや各波長の光信号のパワーが解析される。光増幅器PWA2による光信号の増幅は、OADM装置全体を通過することによるロスを補償するためのものである。

30 【0062】図6は、図5のOADM装置を使ったシステムにおけるトリビュタリ局の構成例を示した図である。チューナブルフィルタモジュールTFMでドロップされた光信号は、トリビュタリ局の波長分岐器で各波長に分岐される。同図の場合、波長λ1～λ32までの32波に分岐されている。これらの各波長の光信号は、既存光ネットワークの光電気変換部OEで受信され電気信号に変換された後、当該ネットワーク用の信号、例えば、1波長ネットワークの場合には、そのネットワークで使われている波長の光信号に変換され、伝送される。一方、既存光ネットワーク等の信号出力部では、電気光変換部EOで電気信号が図5でドロップされた光信号の波長λ1～λ32に変換されて、送出される。これらの光信号は、アッテネータで相対的レベル調整が行われ、合波器で合波されて、図5のOADM装置にアド光信号として送出される。

【0063】なお、同図では、ドロップ光信号の波長は32個あり、この32個の波長全てが使用されているように示されているが、システムの構築当初では、これらの波長を全て使用する必要はなく、一部の波長のみを使用してもよい。この場合、図5のチューナブルフィルタモジュールTFMでドロップされる波長も32波以下に設定される。

ある。これは、AOTFの波長選択特性の半値幅が比較的広いので、クロストークをできるだけするためになされている処置である。

【0069】AOTF2をスルーした光信号は、再び、偏波モード分散補償器PMDによって偏波モード分散が補償されてから、光モニタ部を通してスイッチ部PSW2の2×2カプラ2に入力され、アド光信号と合波される。同図の場合、ドロップ光の波長が4波であるので、アド光信号の波長も4つの同じ波長を使用する。

カプラCPL4には、1×8カプラが設けられており、将来のアップグレードに対応できるように構成されているが、現在使われているのは1～4番のポートのみである。カプラCPL4で合波された各波長のアド光信号は、光アンプPWA1で増幅され、分散補償ファイバDCFで分散が補償されてから、スイッチ部PSW2の2×2カプラCPL2に入力される。そして、スルー光とアド光が合波され、プロテクションスイッチ（現用、予備を切り替えるスイッチ）を通過して、OADM装置の出力側の光アンプ部PWA2に入力される。そして、光アンプ部PWA2に入力した光信号は、励起光源BST3、BST4からエネルギーを与えられて、パワーが増加した後、カプラCPLを介して伝送路に出力されていく。なお、カプラCPLで分岐された一部の光信号は、スベクトルアナライザユニットSAUに送られ、OADM装置から出力される光スベクトルの状態が解析され、OADM装置が正常に動作しているか否かのモニタに使用される。

【0070】図8は、トリビュタリ局のアド光送信側の構成を示す図である。アド光信号送信部は、レーザバンクと光変調部及び不図示の電気ADM装置（EADM）からなっている。送信すべきデータは電気ADM装置から電気信号として送信されてきて、レーザバンクからの光を変調する駆動信号として使用される。

【0071】レーザバンクは、複数の互いに異なる波長の光を出力するレーザダイオードからなり、これらがレーザダイオードユニットLDU#1～#4に収納されている。ここで、障害発生時に対応するため冗長化がなされており、レーザダイオードユニットLDUは、現用（*Hot*）と予備（*Protection*）とが用意されている。また、アドする光信号の波長が1～32のいずれの波長にも変更可能なように、異なる波長を出力するレーザダイオードが32個設けられている。これらのレーザダイオードから出力される光は、合波器で合波され、1～32の波長の光が波長多重化された光を生成する。レーザダイオードユニットが冗長化されているのに、対応して合波器も現用と予備が設けられている。

【0072】合波器から出力された光は、光アンプ部で増幅される。光アンプ部も冗長化されており、光アンプ部の構成は、増幅媒体を2つ設け、その間にアッテネータを挟みだようになっている。これは、間にアッテネー

タを入れることによつて、後段の増幅媒体への光の入射強度を調整する作用を得る為である。増幅媒体で増幅された光信号は、カプラCPLで一部が分岐されて、カプラCPL3に入力される。分岐された光信号は、スベクトルアナライザユニットSAU1に入力される。スベクトルアナライザユニットSAU1の構成は、スベクトルアナライザコントローラSAUCNTと、これに制御されるスベクトルアナライザSAUとからなり、カプラCPLはシステムのオペレータが手動でレーザバンクからの出力光の検査をする場合に必要で出力光を光モニタポートに出力するものである。スベクトルアナライザユニットからの解析結果は格納されているレーザダイオード制御部LDCに送られ、レーザダイオードを制御するのに使用される。同図に示されるように、スベクトルアナライザユニットSAU1及びレーザダイオード制御部LDCも冗長化されている。

【0073】このように、異なる波長のレーザダイオードを複数用意し、これらの光を合波して使用するの、発振波長を可変できるレーザが非常に不安定で、発振波長が精密に安定している必要がある光通信においては、十分な機能を得られないからである。

【0074】複数のレーザダイオードから出力された光を合波したものは、光増幅器で増幅された後、カプラCPL3の1×8カプラに入力される。1×8カプラでは、入力された光をアド光信号の波長として使うだけ分岐し、光変調部に送る。今の場合、アド・ドロップする光信号の波長は4つだけであるとしているので、実際に光接続されているのは、1×8カプラの4つのポートのみである。残りのポートは反対方向の通信回線用に設けられている光変調器（不図示）に光を供給するために使用される。

【0075】1×8カプラの出力ポートに接続されたファイバは、アドする光信号の波長分岐せられた変調器を有する光変調部に送られる。同図では、内部構成は、1つについてのみの記載となっているが、実際には、同じ構成の変調装置が4つ設けられている。レーザバンクから送られてきた光は波長選択部TFR1の制御のAOTFで、先ず、アド光として使用する波長の光が選択される。この選択された波長の光は変調器部の変調器Modに入力される。一方、電気ADMからは、所定の波長の光信号としてデータが送られてきて、変調器ORで受信され、電気信号に変換される。この電気信号は分配器で分岐され、デジタルフリップフロップDFFと電気増幅器を介して変調器Modに印加される。変調器Modは、この電気信号の印加を受けて、波長選択部の前段のAOTFで選択された波長の光信号を變調し、出力する。変調された光信号は1×2カプラで分岐され、一方がコントローラで検出され、所望の変調が行われているか否かが確かめられる。この検出の結果は、電気増幅器にフィードバックされ、変調器Modが安定して動作す

るように調整される。

【0076】このようにして、変調器Modで変調された光信号は、光アンプPOAで増幅された後、波長選択部の後段のAOTFに入力されてアド光信号として送出される。ここで、光アンプPOAで増幅した後に再びAOTFを通して、光アンプPOAで発生したノイズを除去するためのものであり、このAOTFは波長選択部の前段のAOTFの選択波長と同じ波長を選択するように設定されているものである。

【0077】なお、レーザバンクからの光の中からアド光信号を選択する際に、選択波長固定型のフィルタでなく、選択波長を可変できるAOTFを使用する場合は、アド・ドロップする光信号の波長を変えたいときに容易に対応できるようにするためである。

【0078】また、波長選択部の前段のAOTFでアド光信号に使用する波長を1波だけ最初に選ぶことによって、変調器Modの後段の光アンプPOAは、1波用のアンプで良くなり、小型のアンプを使用することができ、前述したように、最初に波長を付けて、後に波長を選択することも可能であるが、この場合には、変調器の後段のアンプは波長多重光用の光アンプでなくてはならず、大型になるとともに、高価になってしまう。

【0079】図9、10は、AOTFを使ったOADM装置の具体的な構成の第3の例である。図9の場合、伝送路が現用と予備に冗長化されている様子が描かれている。後に説明するように、伝送路の冗長化にも種類があり、UPSR (uni-directional path switch ring) や2ファイバ、4ファイバのBLSR (bi-directional line switch ring) 等の構成がある。同図の場合、4ファイバBLSRを前提にしており、伝送路(PB)と

記録されているのは、4ファイバのBLSRの場合の反対方向の伝送路のOADM装置に設けられるLBSスイッチへの伝送ケーブルを示し、伝送路(P)と記載されているのは4ファイバBLSRの場合の反対方向の伝送路のOADM装置に設けられる光1+1プロテクションスイッチ(1+1 SW)への光信号伝送ケーブルを示している。これらは、伝送路及びOADM装置の冗長化のために設けられており、システムの冗長化については、後述する。

【0080】現用の伝送路から入ってきた光信号は、光増幅部1Aで増幅されると共に、分散補償ファイバDCFによって分散が補償され、スイッチ部PSW1に入力される。スイッチ部PSW1では、LBSスイッチと+1スイッチとが設けられているが、ネットワークがファイバのBLSRと4ファイバのBLSRのいずれを使用しているかによって、いずれかのスイッチのみが設けられる。

【0081】スイッチ部PSW1を通過した光信号は、チューナブルフィルタモジュールで前述した作用により、ドロップ光がドロップされ1×8カブラを有するカ

ブラ部CPL1に入力される。1×8カブラでは、ドロップされた波長を全て含んでいる波長多重光信号を8つに分岐し、トリビュタリ局の受信部へと送信する。チューナブルフィルタモジュールをスルーした光信号は、スイッチ部PSW2の2×2カブラで入力される。トリビュタリ局から送信されてくるアド光信号は、カブラ部CPL4の1×8カブラで合波され、光アンプPWA1で増幅される。そして、増幅された光信号は、分散補償ファイバDCFで分散補償され、スイッチ部PSW2の2×2カブラでスルー光と合波される。

【0082】カブラ部CPL4の1×8カブラの前段に光モニタが各波長のアド光信号毎に設けられているが、これは、カブラ部CPL4がちゃんと装着されているか否かをモニタするため設けられているものである。

【0083】2×2カブラで合波されたスルー光とアド光は、冗長化のために設けられた1+1スイッチ、及び、LBSスイッチを通過して、光アンプPWA2で増幅されて、伝送路に送出される。

【0084】図10は、図9の具体例におけるトリビュタリ局側の構成を示した図である。受信側では、OADM装置からドロップされ、分岐された光信号の数が受信器TRB#1～#8(1)が設けられる。受信器TRB#1のみ内部構成が示されているので、これについて説明する。他の受信器TRB#2～#8(1)も同様の構成である。

【0085】まず、ドロップされた光信号は8波からなっており、この光信号が受信器TRB#1(1)に入力されると、光アンプAMP1で増幅される。光アンプAMP1は、励起光源BSTから励起光を受け取っている。増幅された光信号は、カブラ部CPL2の1×4カブラでドロップされた光信号の波長数分に分岐される。ここでは、4つに分岐されている。次に、光信号の波長交換を行うトリビュタリ局の受信部PSW1に入力される。詳細な構成は省略されているが、トランスポンダは#1～#4の4つあり、それぞれ1×4カブラから出力される光信号を受信する。

【0086】トランスポンダ#1に入力された光信号は、波長選択フィルタとしてのAOTFにより、1つの波長の光信号が選択され、光受信器ORによって電気信号に変換される。この電気信号は、分配器で2つに分岐され、デジタルプロセッサD-FFおよび増幅器を

通って、変調器Modに印加される。変調器Modには、送信側のレーザバンクLDBKからの光が送信されてきており、レーザバンクLDBKから送られる複数の波長の中から適当な波長がAOTF1で選択されて、入力される。そして、AOTF1で選択された光信号は変調器Modで変調されて出力される。出力された光信号は、光アンプPOAで増幅された後、AOTF2で増幅器のノイズ成分が取り除かれ、他のネットワークに送信される。このように、他のネットワークにデータを送

信する場合には、ドロップされた光信号のままで伝送できない可能性があるため、どのような波長にでも交換できるようにトランスポンダが設けられている。また、変調器Modの出力は1×2カブラで分岐され、コンローラに検出されて、変調器Modの動作を安定させるためにフィードバックがかけられる。

【0087】このように、受信側のトランスポンダの動作は、図8の光変調器のものと同様に同じである。一方、送信側では、不図示のレーザバンクLDBKから変調に使うための光が送信されてくる。この光は、送信器#1～#8(2)のカブラ部CPL5に入力される。入力すると、まず、カブラ部CPL5がちゃんと接続されているか否かをモニタするための光モニタを通過し、次に、1×8カブラで8つの光に分岐される。このうち、アド光P#1～#4によって増幅される。このうち、アド光信号を生成するために使用されるのは、4つのみであり、他の4つは、受信側のトランスポンダに光信号の波長交換用光として送られる。

【0088】レーザバンクからの光のうち、アド光信号生成のために使用される4つの光は、トランスポンダ#5のAOTF3に入力され、アド光信号生成のための波長が選択され、変調器Modに送られる。アド光を生成するべきデータは、他のネットワークから光信号で送信されてきたものを光アンプAMP2で増幅し、1×4カブラで分岐した後、AOTF5で波長を選択し、光受信器ORで電気信号に変換する。この後の動作は、受信側のトランスポンダと同様の動作を省略する。そして、AOTF4から出力されるアド光信号は、同様に生成されたトランスポンダ#6～#8までの光信号と1×4カブラで合波され、OADM装置にアド光信号として送信される。

【0089】図11、12は、AOTFを使ったOADM装置の具体的な構成の第4の例を示す図である。図11の構成は、図9の構成とほとんど同じなので、概略説明する。なお、同図の場合には、アド側に結線がなされていないが、省略されているだけであって、実際には、トリビュタリ局のアド光信号送信側が接続されるべきものである。

【0090】伝送路より入力した光信号は、光増幅器で増幅され、分散補償ファイバで伝送路の分散が補償されて、現用・予備切り替え用スイッチ部PSW1に入力される。ここで、この切り替えは、ネットワークが採用している冗長構成として変わるが、ここでは、4ファイバBLSRを前提としている。スイッチ部PSW1を通過した光信号はチューナブルフィルタモジュールでドロップ光がドロップされ、ドロップ光信号は、1×8カブラでトリビュタリ局の受信部へ送信される。スルー光信号は、そのままでスイッチ部PSW2の2×2カブラに入力される。アド光信号は、2×8カブラで合波された後、光アンプPWA1で増幅され、分散補償ファイバDCFで

分散補償された後、2×2カブラでスルー光と合波される。ここで、2×2カブラや2×8カブラはそれぞれ1×2カブラや1×8カブラでもよく、ここで、出力ポートが1つ多いカブラを使っているのは、合波された光信号の状態をモニタしようとするための便宜を考えたことである。従って、必ずしも2×2カブラや2×8カブラを使用しなくてもよいことはいない。

【0091】アド光信号とスルー光信号とが合波された光信号は、現用・予備を切り替えるためのスイッチ(1+1スイッチ)及びLBSスイッチ)を通過した後、光アンプPWA2によって増幅され、伝送路に送出される。

【0092】図12は、トリビュタリ局の受信側構成の変形例を示した図である。受信器TRB#1は、トリビュタリ局の波長に接続するネットワークが単波長ネットワークの場合の構成である。OADM装置からドロップされてきたドロップ光信号は、光アンプAMPで増幅された後、カブラ部CPL2の1×4カブラで4つに分岐される。ここで、分岐する数が4であるのは、OADM装置でドロップする波長の数が4であるとしているからである。1×4カブラで分岐された光信号は、それぞれに設けられているAOTFに送られ、それぞれの波長の光信号が選択される。各波長1～4の光信号が選択されると、これらは、そのまま単波長ネットワークにそのまま送信される。なお、単波長ネットワークがポートする光信号の波長がドロップされた光信号の波長でないとときには、単波長ネットワークに接続する側段に波長交換を行うトランスポンダを設けて、サブポートされた波長で光信号を送信するようにする。

【0093】受信器TRB#2は、トリビュタリ局の波長に接続するネットワークが多波長ネットワークであるが、4波までの波長多重システムである場合を示している。OADM装置からドロップされてきたドロップ光信号は、光アンプAMPで増幅された後、1×4カブラで4つに分岐され、1×4カブラの出力ポート毎に設けられた波長選択器TRB#1～#4に入力される。AOTFはドロップ光信号の中から1波のみを抽出される。抽出された光信号は、単波長用の光アンプPOAで増幅され、再びAOTFに入力される。後段のAOTFは、前述したように、光アンプPOAのノイズを除去するためのものである。このようにして、波長選択器TRB#1～#4で抽出されたドロップ光信号は2×4カブラで合波され、波長多重ネットワークに送信される。もちろん、ドロップされたままの波長を波長多重ネットワークがサポートしていない場合には、トランスポンダを介して、波長を変換して接続するようにする。

【0094】受信器TRB#8は、4波以上の波長多重光信号をサポートしているネットワークに接続する場合のトリビュタリ局の構成を示している。4波以上のドロップ光信号の波長を選択する場合には、OADM装置に使用されておらず、AOTFを2段に使用して、波

ドロップされた光信号の波長とAOTF182の選択波長とが一致することがある。従って、AOTF182で選択された光信号を監視し、光信号の波長とAOTF182の選択波長とを一致させる必要がある。そこで、AOTF182の後段に例えば、10:1カプラー183を設け、大半を光受器で受信すると共に、一部をフォトダイオードPD185でパワーを検出して、その結果をトラッキング回路186に送るようにする。トラッキング回路186では、AOTF182に印加するRFF信号の周波数を低く変えて、あるいは、AOTF182に印加するRFF信号の周波数を低周波成分を重畳し、PD185で受信される光信号のパワーの変化を検出し、各PD185で受信する光信号のパワーが最も大きくなるように制御する。これは、RFF信号の周波数を大きくし、中心の周波数のとき光信号の受信パワーが最大であることを示す。トラッキング回路186は、このような状態を検出するようにRFF信号を調整して、トラッキングを行う。

[0116] 図19は、OADMシステムAOTFの全体の制御を示す図である。同図で、図18と同じ番号のついていっているものは同じものなので詳しい説明を省略する。

[0117] OADM装置AOTF180でドロップされた光信号が光カプラー194で分岐され、1×4光スイッチを介して光スペクトルモニタ192に入力される。これは、OADM装置AOTF180が光信号の波長を選択する場合には、適切に、ドロップすべき光信号の波長にマッチした動作を行っているか否かを検出するためのものである。すなわち、ドロップすべき光信号の波長とAOTF180の選択波長特性とが一致している場合には、ドロップすべき光信号のスペクトルを完全にドロップすることができず、光信号に波長劣化などを引き起こして好ましくない。AOTF180に印加するRFF信号の周波数とパワーを制御するためである。光スペクトルモニタ192の解析結果は、OADM装置制御CPU193に出力され、AOTF180に印加するRFF信号の周波数とパワーを制御するようになり、AOTF180はOADM装置制御CPUと情報を交換し、AOTF182を適切に動作するように制御する。トリビュタリ局のアド光信号生成側では、LDバンク202から出力された光が、光カプラー201によって分岐され、AOTF200によって波長選択されるが、この波長選択も適切に行われているか否かを監視し、AOTF200を制御するために、光カプラー199で光を分岐し、PD198で受光して結果をトラッキング回路203に入力する。トラッキング回路203はOADM装置制御CPU193と情報を交換し、AOTF200の動作を適切に制御する。

[0118] また、図18で説明したトラッキング回路186もOADM装置制御CPUと情報を交換し、AOTF182を適切に動作するように制御する。トリビュタリ局のアド光信号生成側では、LDバンク202から出力された光が、光カプラー201によって分岐され、AOTF200によって波長選択されるが、この波長選択も適切に行われているか否かを監視し、AOTF200を制御するために、光カプラー199で光を分岐し、PD198で受光して結果をトラッキング回路203に入力する。トラッキング回路203はOADM装置制御CPU193と情報を交換し、AOTF200の動作を適切に制御する。

PU193と情報を交換しながら、図18で説明した処理と同様の処理により、AOTF200をトラッキングする。光カプラー199から出力された光は、光受器197によって変調され、次段で増幅された後、AOTF196で波長選択を受け、このAOTF196は、AOTF200と同じ選択波長を有する必要がある。トラッキング回路203が得た情報をOADM装置制御CPU193が取得し、直接AOTF196に印加されるRFF信号を制御する。これにより、AOTF196とAOTF200は同じ波長選択特性を有することになり、同じ波長の光信号を適切に選択することができる。AOTF196を通過した光信号は、アド光信号として光カプラー195で合波され、途中分岐補償ファイバで分岐補償されて、AOTF180をスルーした光信号と光カプラー190で合波される。

[0119] アド光信号が合波された光信号は、増幅されると共に、アド光信号が正常にアドされているか否かを検出するために、光カプラー191で分岐され、1×4光スイッチ204を介して光スペクトルアナライザ192で解析される。この結果は、OADM装置制御CPU193で制御信号生成に使用され、AOTF180やAOTF196、あるいは、トラッキング回路203を介してAOTF200を制御する。

[0120] 1×4光スイッチ204には、逆方向伝送用のOADM装置及びトリビュタリ局からの光信号も入力され、順次切り替えて光スペクトルモニタ192に入力されるようにしている。これは、光スペクトルモニタ192が高価で、且つ、大型であるため、各所にそれぞれ設けるのはコスト的にも小型化にも好ましくないからである。そのかわり、光スペクトルモニタ192は、光スペクトルの解析とデータの送出手を並列に行うことができるように構成されており、1つの光信号のスペクトルの解析が終わったら、データの送出手を待たずに、次の光信号のスペクトルの解析を始めることができるようになっている。通常、光スペクトルモニタ192においては、光信号のスペクトルの解析とデータの送出手が同じ位の時間だけかかるので、データの送出手を待ってから次の光信号の解析を始めるのは測定時間を長引かせ効率的でない。そこで、1×4光スイッチ204を、光スペクトルモニタ192が光信号のスペクトル解析が終わったら、次の光信号に切り替えるように制御する。

[0121] なお、OADM装置制御CPU193は、内部にROMを持ち、AOTF180がドロップする時に、AOTF180に印加するRFF信号のデータ、スループットのRFF信号データなど複数のRFF信号の印加状態を蓄積しておく。このROMのデータを用いてAOTF180に印加するRFF信号の周波数の設定値を変更すること、瞬時に所定のRFF周波数とパワーを印加すること、を可能としている。

[0122] AOTFの全体制御において、動作シーケ

ンスは以下のようにする。すなわち、AOTF182を最初に駆動し、動作が安定したら、次にAOTF180を駆動する。AOTF180の動作が安定したら、光受器184でドロップ光信号を受信する。次にAOTF196、200を駆動し、動作が安定したら、光受器197を駆動し、アド光信号を送出する。

[0123] 図20は、AOTFへのRFF信号の印加の仕方を説明する図である。AOTFに突然RFF信号を印加すると、対応する光信号が突然選択され、出力される。ところで、AOTFはロスが大きいので、通常AOTFの後段に光アンプが挿入される。この構成において、AOTFが突然光信号を選択し、光アンプに急に強度の大きい光が入力されると、光アンプに起きる光が50~60msの時間をかけて立ち上がる必要がある。そこで、RFF信号のパワーを50~60msかけて徐々に上げていくようにする。このようにすれば、AOTFで選択される光のパワーはRFF信号のパワーに一致して対応するので、光50~60msかけて立ち上がるようになる。RFF信号の立上げ方としては、アナログ的に滑らかに上昇させる方法もあるが、デジタル制御することを考え、50~60msをn(nは自然数)ステップに分けてRFF信号を上昇させるようにする。nは、設計時に回路をできるだけ簡便化しながら最適な効果が得られるように設定されるべきものである。

[0124] 以上説明したような、AOTFを用いたOADMでは、次のようなアップグレードが可能である。即ち、OADMの初期導入時には、アドするチャネル(波長)及びドロップするチャネル(波長)を固定しておき、チャネル固定型のOADMとして運用する。この場合、AOTF10に印加するRFF信号周波数f1、f2、f3、...、fnを固定することによって実現できる。アド/ドロップするチャネルが固定であるため原理的にはRFF信号周波数を変化させる必要がなく、制御が容易である。

[0125] 次に、任意のチャネル(波長)をアド/ドロップする機能を有する任意波長型のOADMが要求される場合には、AOTF10に印加するRFF信号周波数f1、f2、f3、...、fnを可変にする機能を設けるだけである。例えば、図1において、ドロップするチャネル周波数を変更する場合には、AOTF10に印加するRFF信号周波数を変更するチャネル(波長)に合わせて変更すればよい。また、アドするチャネルを変更する場合には、LD19、8×8カプラーから構成されるレーザバンクを設け、8×8カプラーから出力されるWDM光(波長多重された光)から選択する波長をAOTF14でチューニングすればよい。この場合は、AOTF14に印加するRFF信号周波数を選択する波長に合わせて変えられる。

[0126] このように、AOTF及びレーザバンクを用いることにより、OADMのハードウェアをほとんど変更することなく固定波長型から任意波長型へのアップグレードが可能となる。

[0127] 図21は、AOTFの構成を示す図である。AOTFは、ニオブ酸リチウムの基板に同図Aの様に光導波路を形成し、導波路の交叉する部分に偏光ビームスプリッターPBSを設けている。RFF信号は、IDT (inter digital transducer) と呼ばれる、IDTに交互にかみ合わせたような電極に印加される。IDTに所定の周波数のRFF信号が印加されると、弾性表面波(SAW)が発生し、基板の表面を伝播する。このSAWが伝播することにより、屈折率を周期的に変化させて、基板内部に導波路を形成する。SAWガイドは、基板表面に貼り付けられた金属膜であり、SAWはこのガイドに沿って進行する。

[0128] 光入力から入力される光信号は、TEモードとTMモードとが混在したものであるが、PBS1でTEモードとTMモードに分かれた別々の導波路を伝播する。ここで、入力された光信号のうち、SAWとちょうど相互作用する波長の光があると、上記した、薄い波長板の作用により、TEモードとTMモードとが入り替わり、PBS2での当該波長の進行方向が変わる。従って、PBS2で出力される。一方、SAWとちょうど相互作用する波長以外の波長の光は、SAWの影響がランダムに働き、TEモードとTMモードの入れ換えが起こらない。従って、そのような波長の光は出力カスル光として出力される。

[0129] 同様に、同図のアド光信号が入力されると、PBS1でTEモードとTMモードとに分岐され、進むが、アド光信号はドロップ光信号と同じ波長を有しているため、SAWと相互作用し、TEモードとTMモードとが入り替わり、光出力として送出される。このようにして、光信号のアド動作が行われる。

[0130] ところで、ニオブ酸リチウムは、複屈折の特性を有している。TEモードの伝播速度とTMモードの伝播速度は導波路内で異なってしまう。従って、モード変換を受けない波長の光は偏波モード分岐を受けたまふ出力として送出されてしまう。一方、モード変換を受ける波長の光は導波路内でほぼ同じ時間TEモードとTMモードで送られるので、両方のモードで伝播する光学的長さが同じとなり、偏波モード分岐は打ち消されて出力される。

[0131] なお、このようなAOTFにおいては、導波路のパラメータ(長さ等)を適切に選んでやると、ロスを小さくしたり、選択特性の波長幅を狭くすることができ、選択特性の波長幅を狭くすることにより、クロストークを小さくすることができる。また、SAWガイドを斜めに配置したことによっても、波長選択特性のサ

【0136】そこで、本実施形態では、共振器の共振周波数が温度により敏感に変化することを利用して、AO TFの表面に共振器を作成して表面の温度を測定する。その構成を示したのが、図24である。

【0137】3段構成のAO TFの頂の基板の表面上に、周期A、対数Nの1DTを設け、共振器を構成する。共振回路240は、共振器用1DTを共振させるように信号を送信し、共振器を共振させる。周波数カウンタ241は、共振回路240から共振された信号の周波数の10倍、共振器が共振を起した周波数をカウントし、その内、共振器が共振を起した周波数をカウントし、その周波数からAO TFの表面温度を取得する。表面温度の情報は、フィードバックとしてAO TFの1DTにRF信号を送信する駆動回路242に送られる。駆動回路242は、温度の変化による選択波長のずれを計算し、AO TFに印加するRF信号の周波数を制御し、AO TFが正確に所望の波長の光信号を選択できるように調整する。

【0138】図25は、共振器の温度依存性を示す図である。図によれば、1DTの周期が200nm、対数が200本の場合、20℃～70℃の広い範囲で、周波数の変化がほぼ直線となっていることが分かる。図によれば、共振器の温度係数は、 $-1.4 \cdot 10^{-4} \text{ Hz}/^\circ\text{C}$ である。共振器の周波数は電気回路で検出すれば良いが、通常の共振器の共振周波数は180MHzとして、1秒ゲートを使用して1の精度で温度を測定できることになる。

【0139】従って、上記技術によれば、AO TFの表面温度を非常に精度良く測定することができるので、測定された共振周波数に基づいて、RF信号の周波数を調整してやれば、精度の良い透過特性の制御を行うことができる。

【0140】なお、上記では、AO TFの温度変化による選択波長の変化をRF信号の周波数を変えることで補償する点について述べたが、AO TFの温度を制御することによって、選択波長を制御することも可能である。

この場合、ペルチェ素子をAO TFの表面に近い位置に配置し、温度を変化させることによって選択波長を制御する。この場合、RF信号で制御するのは異なり、選択波長全てをスライドするように波長シフトできるの

で、経時劣化などによって、選択波長全体がずれてきている場合には、図26、27は、3段構成のAO TFの選択特性の揺らぎと揺らぎ防止対策を説明する図である。

【0141】図26、27は、3段構成のAO TFの選択特性の揺らぎと揺らぎ防止対策を説明する図である。図26、27において、AO TFによる選択波長は4つとし、3段構成のAO TFの各段に、同じ周波数成分を持つSAWを発生させて、波長選択させる場合を前提としている。AO TFに生成されるSAWは理想的な正弦波ではないので、揺らぎが生じる。従って、周波数成分にサイドロープが生じ、これにより、選択される波長にクロストークを生じる。AO TFで選択される波長が互いに離れている場合には、サイドロープが非常に小さくなるので、クロストークの発生は無視できる程度となる。図26は、クロストークの発生を示す図である。図27は、クロストークの発生を示す図である。

【0142】図28は、図21のAO TFの透過特性を示した図である。図中には、ドロップポートの波長選択特性を示している。図中に示されるように、サイドロープが多く形成され、半値幅(FWHM)も0.65nmとなっている。従って、図21の構成では、ITU-T G.692で規定される0.8nm間隔のグリッドに配置される波長をクロストークを少なくして、選択するのは困難である。

【0133】図29は、図21のAO TFを3段モノリシックに基板の上に構成し、同一周波数のSAWで波長選択した場合の波長選択特性である。1段のAO TFの半値幅が0.65であるものを3段カスケードに接続すると、波長選択特性の幅が広がっているのが図(a)からわかる。図(a)を拡大したものが図(b)である。これによれば、0.8nm間隔のグリッドに配置されている光信号を選択することが相対的に良くなる。従って、サイドロープの位置を調整することによって、クロストークを小さくすることができる。

【0134】従って、図5～図12で説明したOADM装置に使われているAO TFは全て、3段のAO TFをモノリシックに形成し、同一周波数のSAWで波長選択動作を行わせている構成を前提としている。

【0135】図24は、AO TFの温度依存性に対する対応技術の説明する図である。AO TFは温度に敏感であり、1℃温度が上がると選択波長が0.73nmずれてしまう。WDMシステムにおいては、0.8nm間隔で隣りのチャネルの光信号が配置されていることを考えると、AO TFは温度が1℃上がっただけで、隣りのグリッドの波長を選択してしまうような特性を有している。従って、AO TFをWDMシステムのOADM装置に使用する場合には、温度変化に対するフィードバックをRF信号あるいは温度制御装置にかけなければならない。温度制御装置をAO TFの温度を一定に保つとして、ペルチェ素子等をAO TFの表面以外に設けてしまえば、温度変化が生じたときに表面の温度を正確に一定にすることは難しい。また、直接表面の温度を制御することも考えられるが、構造上ペルチェ素子等温度を下げる素子をAO TFの表面に設けることは難しい。また、温度センサもAO TFの表面の温度を正確に測らなければならないので、従来の温度センサでは、その設置方法も難しい。しかし、SAWがAO TFの表面を伝播するものであって、AO TFの表面の温度に一番影響を受けることから表面の温度を何らかの方法で正確に検出し、表面の温度に対応した適切なフィードバックをかける必要がある。

50 クロストークを生じる。AO TFで選択される波長が互いに離れている場合には、サイドロープが非常に小さくなるので、クロストークの発生は無視できる程度となる。

は、ドロップポートに出力される光信号のレベル変化をSAWの位相制御で打ち消すことによって生じたロスである。また、⑥には、スルーポートの選択波長光信号の遅れ具合を示したものである。

【0147】このように、SAWをAO TFに印加する場合、3段構成の各段に発生するSAWの位相を制御することによって、ドロップされる光信号のレベルに生じるピートを抑制することができることが分かる。また、スルーポート側でも遅れ光が極端に多くなったりすることなく、AO TFの波長選択特性が良くなることを示している。

【0148】このように、AO TFを単に3段構成にするのみではなく、各段に発生するSAWの位相をRF信号の位相を制御することによって、遅れてやることができ、AO TFの波長選択特性をよりブレイクなものにすることができ、従って、AO TFの波長選択時に生じるピートを抑制して、強度変動された光信号をより正確に受信することができるようになる。

【0149】図28は、AO TF駆動回路の概略構成を示す図1の例である。AO TF駆動回路を形成するに当たり、RF信号の共振周波数に対応する固定共振周波数の共振器を必要とするだけ用意しておき、これらの共振RF信号を適宜選択してAO TFに加えることにより、AO TFを駆動する方法が1つの駆動回路構成方法である。

【0150】図29は、チャネル1用に共振器OSC1が用意され、同時に、チャネル2用に共振器OSC2が、チャネル3用に共振器OSC3が、準備され、波長分割多路システムで用いられる全てのチャネルに対して、共振器OSCnまで設けられている。

【0151】これらの共振器OSC1～nは固定周波数の共振器であって、これらが共振する信号をディバイダでそれぞれ3つに分割し(AO TFは3段構成で、RF信号を印加すべき1DTが1つのAO TFについて3つあるとしている)。1つは、位相遅延無しでカプラに入力される。2つめは、図27(a)の表にあるように、RF信号に位相遅延を与えるために位相遅延部が設けられている。図28の場合、1つの位相遅延部で与える位相遅延は120°となっている。

【0152】共振器OSC1からのRF信号は、ディバイダで分岐された後、ポート1から出力されるRF信号は位相遅延無しに、カプラに送られ、1段目のAO TFは#1に与えられる。ポート2から出力されるRF信号は、120°位相遅延を受けた後、カプラに入力され、2段目のAO TF#2に印加される。また、ポート3から出力されるRF信号は、120°の遅延を2回受け、240°位相遅延を受けてからカプラに入力され、3段目のAO TF#3に印加される。

【0153】同時に、チャネル2選択用の共振器OSC2から出力されるRF信号は、ディバイダで分岐された

に離れている場合には、サイドロープが非常に小さくなるので、クロストークの発生は無視できる程度となるが、互いに近接している場合には、クロストークにより、出力される光信号のパワーがピートを生じてしまう。また、AO TFのSAWは定波長とはなっており、信号の進行波としてAO TF上を進行しているもので、光信号にドップラー効果による波長シフトを生じる。そこで、本実施形態では、AO TFに印加するRF信号の位相を制御して、ピート等を打ち消すようにする。図26は、3段構成のAO TFの格段に生じるSAWの位相遅延がない場合を示している。図(a)は、4つのチャネルを選択するために発生されるSAWが互いに位相遅延0°となっていることを示している。

【0142】図(b)の①は、AO TFの選択波長特性が時間とともにどのように変化するかを示したものであり、波長特性の傾斜は線形スケールである。②は、①の傾斜をデシベル表示したものである。いずれも傾斜は波長である。また、③と④はスルーポート側の波長選択特性を線形スケールとデシベルスケールで示したものである。

【0143】図(b)の①～④から明らかのように、波長選択特性は、時間が経過するに従い、傾斜を起すことが分かる。この傾斜は、対応する波長の光信号をドロップしようとした時、選択波長の光信号のパワーの揺らぎを引き起こす。選択波長の時間の経過に伴う揺らぎの値を示したのが⑤であり、⑥は、スルーポート側のドロップされた光波長のスルー側への遅れ具合を示したものである。

【0144】図(b)から分かるように、3段構成のAO TFに出力される波長のためのSAWを発生させた際には、選択された波長のパワーに揺らぎが生じ、これが大きくなると強度変動されている光信号のデータを常に受信側で受信できなくなる可能性を示している。

【0145】図27は、AO TFの選択特性の揺らぎを防止する方法を示した図である。図(a)に示されるように、本実施形態では、3段構成のAO TFで4つのチャネルを選択する場合、それぞれを選択するためのSAWの位相を周期的に変えてやる。このように、SAWの位相制御を行った場合の波長選択特性を示したのが、図(b)である。①～④に示されるように、波長選択特性の時間経過による揺らぎが抑圧されているのが分かる。ここで図26と同様に①と②は波長選択特性の傾斜を線形スケールで示したものであり、③と④は、時間経過による変化を歪め直したものであり、波長選択特性の傾斜をデシベルスケールで示したものである。

【0146】⑤はドロップポートに出力される選択波長のパワーレベルの変化を示した図である。図(b)の⑤は、図26(b)の⑤と比較すれば明らかのように、パワーの揺らぎが抑圧されていることが分かる。パワーレベルは0デシベルから少し下がっているが、これ

号は、分散補償手段に入力され、分散補償される。分散補償手段から出力された光信号は、後段の光アンプによって、例えば80 km伝送し、次の光中継器まで光信号を送信するのに必要なレベルまで増幅される。

【0170】 同図 (b) 中段は分散補償手段のロスが小さい場合に可能な構成である。伝送されてきた光信号は、増幅されないまま分散補償手段に入力され、分散が補償されてから、光アンプで増幅される。この場合は、分散補償手段のロスが小さいので、分散補償手段を通して後の光信号のレベルがあまり小さくなっていないので、後から光アンプで増幅してもS/N比をあまり悪くすることはない。

【0171】一方、図4(b)下段は、分散補償手段がファイバグレーティングを使ったものより非線形効果を増加させない場合に可能な構成である。この場合には、光アンプで光信号を増幅してから分散補償手段に入力している。光アンプで光信号は非常にパワーの大きい信号となるが、分散補償手段が非線形効果を増加させないので、非線形効果による波形劣化を招く恐れがほとんどない。従って、先に光アンプを設けることが可能である。このとき、分散補償手段のロスが大ききことが先である。光アンプで増幅しているので、分散補償器を通して後でも十分なSN比を維持することができ、

【0172】分散補償手段としては、分散補償ファイバを使うことが一般的であるが、分散補償ファイバは、ロスが大きく、しかも入力する光信号のレベルが所定値より大きくない非線形効果を示すので、入力する前には、所定値より小さいレベルまで光信号を増幅し、分散補償後再び増大させて伝送するために光パワーを挙げやることがある。従って、分散補償ファイバを分散補償手段として使用する場合には、同図（b）の上段の構成を使用するのが好ましい。

【0173】図31は、OADM装置部分の分岐補償のための構成を示す図である。OADM装置では、ドロップされる光信号に対しては、図30の送信部から受信部に送信される光信号と同様に分岐補償を受けられるように分岐補償器を配置し、トリビュタリ局に送信するようになり、一方、アドされる光信号に対しては、やはり、トリビュタリ局からOADM装置を通じて受信部に送信される光信号は、図30の送信部から受信部に送信される光信号と同様の分岐補償を受けられるように構成する。

【0174】同図(a)では、送信側から伝送されてきた光信号は、図30の伝送路中に設けられる分岐補償手段の分岐補償量と同じ 1200 ps/nm の補償量をもつ有する分岐補償手段によって分岐補償され、OADM装置に入力する。スループットする光信号は、OADM装置がなかったようにそのまま伝送されていく。一方、ドロップされた光信号も 1200 ps/nm の補償を受けて、ドロップされたトリビュタリ局に送信されるので、トリ

器との組み合わせで行う方法が提案されている。

【0165】 システムにおいては、使用する伝送路の分散値、非線形係数、非線形効果の効率に大きく影響する各波長の伝送路入力光パワー等によらつきが生じる。これらによらつきが生じた場合でも伝送特性に影響を与えない方法を採用する必要がある。また、光波ネットワークにおいて、各波長は任意のノードで、分岐、挿入されるため、波長によって伝送路が異なる。この場合にも伝送品質を保持する必要がある。

【0166】従って、本実施形態では、プリチャープと分散補償器とを組み合わせ、さらに分散補償器の挿入位置、分散補償量、送信部でのプリチャープ量（αパラメータ）の最適化により問題を解決する。

【0167】以下に、具体的に説明する。OADMシステムは、図面(a)に示されるように、送信部と受信部の間を伝送路で結び、伝送路中に、光アンプや分散補償手段、OADMノードが接続された構成となっている。

送信側は、各電気信号を波長 $\lambda_1 \sim \lambda_n$ までの光信号に変換するE/O装置が取付けられ、これらによって生成された光信号がマルチプレクサMUXによって波長多重化され、送出される。波長多重化された光信号は光アンプで増幅されて送出される。波長多重化された光信号の間にはスペクトル間隔 $\Delta\lambda$ があり、その値は例えば1 nmである。

受信側は、分散補償手段によって分散が補償されてから再び光アンプで増幅されて、伝送路に送出される。伝送路の分散量は $16 \text{ ps/nm} \cdot \text{km}$ で、80 kmで(光アンプ間やOADM装置間等ノード間の伝送路のことをスペクトルと呼ぶ)、4 スパン(送信側と受信側の間にノードとして3つ入っている構成を示す。同図の場合、ノードとして2つの光アンプと分散補償手段の組み合わせ2つとOADMノードが1つ入れられている。)の場合、送信側の分散補償手段の補償量は、例えば、 -700 ps/nm である。また、途中に入れられるノードとしての分散補償手段の分散補償量は例えば -1200 ps/nm であり、受信側は、光アンプに接された分散補償手段と、波長多重化された光信号を分散するデマルチプレクサDMUXと、分散された波長の光信号を電気信号に変換するO/E装置とからなっている。ここで、受信側の分散補償手段の補償量は例えば -1200 ps/nm である。このとき、受信側でのトレランスは $\pm 200 \text{ ps/nm}$ となる。

【0168】このように、各分散補償手段の分散係数を設定してやると80kmを4スパン伝送する波長分割多重システムにおいては、最適な分散補償をすることができると考えられる。図(a)は、分散補償手段を構成する場合の光アンプとの組み合わせの変形例を示した図である。

【0169】図(b) 上段は分散補償手段が非線形形成果を示しやすく、しかもロスが大きい場合の構成である。先ず、分散補償手段のロスを補償し、しかも分散補償手段内で非線形形成果が起こらないようにするために、所定のレベルまで光信号のレベルを増幅する前段アンプを設ける。ここで、所定のレベルまで増幅された光信号

れぞれ位相遅延無し、1・20°位相遅延、2・40°位相遅延の三種類とされて、スイッチに入力される。スイッチは、AOTFで選択すべき波長の数等から発振器OSC1が#1～#3のAOTFの各段に印加するべき位相を選択するためのものである。

【0160】同図では、発振器OSC1に対応する構成のみが示されているが、他の発振器OSC2～OSC8に対応する構成もまったく同じである。このように構成することにより、各発振器OSC1～OSC8が発振するRF信号を所望の位相差を付けて各段のAOTF#1～#3に加えることができるので、発振器OSC1～OSC8の発振周波数が変わった場合にも、AOTFに適切な位相制御を行ったRF信号を印加し、選択された波長の光信号のパワーを平滑化することができ

【0161】また、上記説明では、位相遅延量は120°単位であったが、股針上最も良い位相遅延量を設定すべきであつて、本実施形態のように必ずしも120°に限られたものではない。

【0162】図30は、OADM装置を含むROADMシステムのシステム設計を説明する図である。WDM伝送システムに適用する光アンプとしては、 $1.5\mu\text{m}$ 帯に広い利得帯域を持つエルビウムドープファイバアンプ(EDFA)が実用段階にある。しかし、現在世界的にも普及している既設の $1.3\mu\text{m}$ 帯非零分散シグナルモードファイバ(SMF)伝送路上で $1.5\mu\text{m}$ 帯信号の高速伝送を行う場合、あるいは使用波長帯域で分散値が零でないnon-zero-dispersion shifted fiber(NZ-DSF)伝送路を用いる場合、伝送路の波長分散特性あるいは分散特性和光ファイバ中で発生する非線形効果の相互作用で伝送波形が歪む。WDM伝送システムでの分散特性との相互作用で波形劣化を引き起こす非線形効果は、伝送波長が1波長の場合にでも発生する自己位相変調効果(XPM)と多波長の場合に発生する相互位相変調効果(XPM)の2つである。SPM、XPM、位相変調効果が伝送波形に波長チャープを起こさせるものである。

【0163】これら光ファイバの分散特性に起因する影響は伝送速度、伝送距離を制限する大きな要因となる。このため何らかの方法でこれらの影響を抑圧する必要がある。

【0164】抑圧する方法として、伝送路で発生する分散と逆符号の分散を有する分散補償器を伝送路に挿入

後、ポート1から出力される信号は位相遅延を受けず、ポート2から出力される信号は位相遅延を受けず、ポート3から入力され、AOTF #1に印加される。ポート2から入力される信号は、 240° の位相遅延を受けて、ポート3から入力される。AOTF #2に印加される。ポート3からのRF信号は 120° の位相遅延を受けて、カプラに入力され、AOTF #3に印加される。

【0154】チャネル3用の発振器OSC3からのRF信号はディバイダで分岐された後、ポート1〜3のいずれの信号も位相遅延を受けることなく、1〜3段のAO T F # 1〜# 3に印加される。

【0155】後は、同様、上配発振器OSC1~OSC3までの位相遅延の仕方を繰り返して、発振器OSCnまでをカブラに結線し、1~3段までのそれぞれのAOTF#1~#3にR F周波数が印加される。

【0156】位相遅延部としては、ケーブルを長くするととか、トランスを設け、信号を取り出す位置を変えたりとか、遅延線を使用する等が考えられる。ただし、トランスを使用した場合には、信号を取り出す位置によりインピーダンスが異なったりするので、あまり、好ましいとはいえない。また、遅延線はRF信号の波形が崩れる恐れがあるので、本実施形態においては、ケーブルを長くすることによって位相遅延を与えている。ケーブルを使う場合、RF信号が170MHzの場合、120°遅延を与えるには、35cm余分に長くしてやればよく、240°遅延を与える場合には、70cm余分に長くしてやればよく、35cm余分に長くしてやればよく、それぞれの欠点を解消するような方策をとれば、使用することができると考えられる。

【0157】図29は、AOTFの駆動回路の構成情況を示す第2の例である。図28の場合には、どのような波長の光信号をもドロップすることができるように、各チャネル用の波長器を全て用意していたので、ドロップする光信号の波長が、対応しない発振器は、設けられていないにも関わらず、使用されない状態となってしまう。つまり、無駄な発振器を用意していることになる。

【0158】ところで、電気信号の発振器は通常発振周波数を変えられることができるようになっているので、発振器をドロップする波長の数だけ用意しておき、ドロップする光信号の波長が変ったときには発振器の発振周波数を変化させることによって、対応するような回路構成が可能である。このような構成の図解を示したのが図同である。

【0159】ここでは、ドロップされる光信号の波長数は8個であると決められているとする。この場合、発振器はOSC1～OSC8の7つのみを数けておく、発振器器OSC1～OSC8から出力されるRFF番号は、3分岐のAOTFのいづれかに印加するためにディバイダで三分割され、三分岐されたRFF番号は、更に後段のディバイダによって、3つに分岐される。このようにして後段のディバイダによって3つに分けられたRFF番号は、そのディバイダによって3つに分けられたRFF番号は、そ

スイッチを設けている。このようにすれば、1～nの分散補償手段それぞれに光スイッチを設ける必要がなくなる。入力された光信号は、光カプラで分岐され、全ての分散補償手段に等しく入力され、分散補償されるが、1×n光スイッチで、最適に分散補償された光信号を選択して出力するようになる。

【0180】図33(a)は、入力側に1×n光スイッチを設け、1～nの分散補償手段のいずれか1つ、最適に分散補償することのできる分散補償手段に光信号を入力するように構成されている。1×n光スイッチで光路が選択された光信号は、対応する分散補償手段を通して、光カプラを介して出力される。

【0181】図33(b)は、光カプラを使用する代わりに1×n光スイッチを使用する構成例を示している。入力した光信号は1×n光スイッチで光路が決定され、1～nのいずれかの分散補償手段に入力される。出力側の1×nスイッチは、光信号が入力された分散補償手段からの光信号を通過させるように光路をスイッチングし、光信号を出力させる。

【0182】図33の構成は、図32の構成に比べ、光信号のパワーの減少を少なくすることができる。すなわち、図32では、入力された光信号は、実際に分散補償手段に入力されるか否かに限らず、等しく分割されてしまうのでパワーは、分割数分の1となってしまう。しかし、図33の構成では、入力した光信号は1×nスイッチにより、1～nのいずれかの分散補償手段に全てのパワーが送られることとなるので、実際には使用されない光路に光信号のパワーを分割して送出してしまうことがない。

【0183】図34～37は、分散補償するための構成の変形例を示した図である。図34は、光スイッチまたは、光カプラ340を使用した例であり、補償量が同じ、あるいは、異なる分散補償ファイバ等の分散補償手段を直列に接続し、分散補償手段を複数通過させることにより、光信号の分散補償を最適化してやろうというものである。入力した光信号は、分散補償手段を通過するが、分散補償手段の後に設けられた光スイッチ341により、光路が変えられ、光スイッチまたは光カプラ340へと送られ、出力される。どの光スイッチで光路が切り換えられるかにより、通過する分散補償手段の数が異なるので、補償される分散の量も異なってくる。

【0184】図35は、迂回路を作って、光信号が通過する分散補償手段の数や種類を変えてやる構成である。入力した光信号は、光スイッチ350によって次の分散補償手段を迂回するか通過するかが切り換えられる。直列に接続されている分散補償手段のそれぞれの前段には、光スイッチ350が設けられており、各光スイッチの次の分散補償手段を光信号が通過するか否かが決定できるようにしている。同図の構成の場合には、迂回路が形成されているため、後段に設けられている分散

補償手段に光信号を通過させるのに、前段の分散補償手段を通過させる必要がないので、分散補償手段によって補償する分散補償量の大小をより自由に設定できる。

【0185】図36は、図34の変形例である。各分散補償手段の後段には、光カプラ362が設けられており、光信号が分岐されるようになっている。この構成により、最も良く分散補償された光信号を光スイッチまたは光カプラ361に送ることができる。光スイッチまたは光カプラ361からは、このようにして選択された最も良く分散補償された光信号を送出することができ、ただし、この構成では、光信号が光スイッチまたは光カプラ361に送られるか否かに関わらず、光カプラ362によって分岐されてしまうので、後段の分散補償手段に入力される光信号ほどパワーが小さくなってしまいうという性質がある。

【0186】図37は、図36の更なる変形例である。各分散補償手段の後段には光カプラ370が設けられており、各分散補償手段によって分散補償された光信号が光スイッチ371に入力される。光スイッチはさまざまな分散補償を受けた光信号のうち最も良く分散補償された光信号を選択して出力する。この場合にも、光信号は、分散補償手段を順次通過するうちに、その後段の光カプラ370で分岐されてしまうことにより、パワーが小さくなってしまいうという性質を持っている。

【0187】図38、39は、分散補償と波形状劣化特性について示した図である。図38は、10Gbpsで、8波多重した場において、80kmを4スパン伝送したときの波形状劣化を示している。伝送路(シングルモードファイバ; SMF)への入力光パワーは1チャネル当たり平均で+10dBm。送信局側でαパラメータ=1のプリチャープを行っており、送信局で同じ大きな分散アイバを使用せず、中継器と受信局で同じ大きな分散補償を持つ分散補償ファイバで分散補償している。

【0188】ISI劣化とは符号間干渉による劣化のことであり、信号の伝搬方向の劣化を表している。ISI劣化は、0%に近いほど良い。位相マージンは、光信号のオン/オフパターンの時間方向のずれの量など、光信号の位相方向の劣化量を表すものであり、100%に近いほうが良い。

【0189】今、光信号の劣化量の許容範囲をISI劣化が10%、位相マージンが70%であるとすると、同図の上から突出しているグラフのISI劣化が10%である部分で特々線が、いずれのチャネルに対してもほぼ0.00～1200ps/nm/unitの範囲にあることが分かる。一方、同図の下から突出しているグラフの位相マージンが70%である部分の幅が、いずれのチャネルに対してもほぼ1150～1300ps/nm/u

niの範囲であることが分かる。

【0190】上記両者の範囲の重なった部分が、分散補償量のトレランスである。このトレランスが広いほうが良いのであるが、同図では、非常に狭いことが分かる。図39は、図38の条件において、送信局で受信局と同じ限の分散補償をしており、中継器は送信局と受信局の分散補償量の2倍の分散補償を行っている。また、送信局では、送信局でαパラメータ=+1のプリチャープを行っている。

【0191】同図ではトレランスの広がり方がわかりにくいですが、送信側で分散補償を行うとともに、αパラメータが正のプリチャープを行うことによって、分散トレランスを広くすることができる。

【0192】これをわかりやすく示したのが図40である。図40は、位相マージンが70%以上である場合の分散トレランスを示した図である。

【0193】同図(a)は、送信側でαパラメータ=+1のプリチャープを行った場合を示し、同図(b)は、送信側でαパラメータ=1のプリチャープを行った場合を示す。同図は、10Gbpsの伝送速度で、16波長多重し、4スパン伝送したものである。同図では、グラフの上方に位相マージンが70%以上を満たす上限が示されており、グラフの下方に下限が示されている。この上限と下限の間が分散トレランスである。同図

(b)のように、送信側で負のプリチャープを行った場合には、上限と下限がほとんどくっついてしまい、トレランスがほとんどないことが示されている。これに対して、同図(a)のように、送信側で正のプリチャープを行った場合には、上限と下限に幅があり、分散トレランスが大きくなり取れることが分かる。分散トレランスが大き

いということは、中継器(インラインアンプ)の分散補償量を一定に保ちつつも、伝送路のスパンの長さの変化によらず同じ伝送特性で光信号を送送することができるとを示している。これは、光信号の分岐、挿入や修復時の挿入等によって、伝送路のスパン長が変わってしまったら、伝送劣化により伝送路の長さは同じでも光信号の感じる光路長が良くなってしまったらした場合にもインラインアンプの分散補償量を要せずに済む許容量が大きいということであり、実際のシステムを構築する上で有利になる。

【0194】以下に、OADM装置を使ってネットワークを構築する際に必要とされる冗長構成(バースプロテクション)の構成例を説明する。図41は、2ファイバLSRのOADMノードの構成を示した図である。【0195】同図では、32波を多重する波長分割多重システムを前提に説明する。BLSRでは、2ファイバで上り伝送路と下り伝送路の冗長化を行うため、波長チャネルの半分を現用(Work)、残り半分を予備(Protect)として使用する。例えば、同図では、西から東への通信には、波長λ1～λ16を現用として使用し、東

補償手段に光信号を通過させるのに、前段の分散補償手段を通過させる必要がないので、分散補償手段によって補償する分散補償量の大小をより自由に設定できる。

【0185】図36は、図34の変形例である。各分散補償手段の後段には、光カプラ362が設けられており、光信号が分岐されるようになっている。この構成により、最も良く分散補償された光信号を光スイッチまたは光カプラ361に送ることができる。光スイッチまたは光カプラ361からは、このようにして選択された最も良く分散補償された光信号を送出することができ、ただし、この構成では、光信号が光スイッチまたは光カプラ361に送られるか否かに関わらず、光カプラ362によって分岐されてしまうので、後段の分散補償手段に入力される光信号ほどパワーが小さくなってしまいうという性質がある。

【0186】図37は、図36の更なる変形例である。各分散補償手段の後段には光カプラ370が設けられており、各分散補償手段によって分散補償された光信号が光スイッチ371に入力される。光スイッチはさまざまな分散補償を受けた光信号のうち最も良く分散補償された光信号を選択して出力する。この場合にも、光信号は、分散補償手段を順次通過するうちに、その後段の光カプラ370で分岐されてしまうことにより、パワーが小さくなってしまいうという性質を持っている。

【0187】図38、39は、分散補償と波形状劣化特性について示した図である。図38は、10Gbpsで、8波多重した場において、80kmを4スパン伝送したときの波形状劣化を示している。伝送路(シングルモードファイバ; SMF)への入力光パワーは1チャネル当たり平均で+10dBm。送信局側でαパラメータ=1のプリチャープを行っており、送信局で同じ大きな分散アイバを使用せず、中継器と受信局で同じ大きな分散補償を持つ分散補償ファイバで分散補償している。

【0188】ISI劣化とは符号間干渉による劣化のことであり、信号の伝搬方向の劣化を表している。ISI劣化は、0%に近いほど良い。位相マージンは、光信号のオン/オフパターンの時間方向のずれの量など、光信号の位相方向の劣化量を表すものであり、100%に近いほうが良い。

【0189】今、光信号の劣化量の許容範囲をISI劣化が10%、位相マージンが70%であるとすると、同図の上から突出しているグラフのISI劣化が10%である部分で特々線が、いずれのチャネルに対してもほぼ0.00～1200ps/nm/unitの範囲にあることが分かる。一方、同図の下から突出しているグラフの位相マージンが70%である部分の幅が、いずれのチャネルに対してもほぼ1150～1300ps/nm/u

から西への通信には、波長 $\lambda 17 \sim \lambda 32$ を用いて使用している。

[0196] 正常時は、西から来た光信号は、 1×2 カブラ410から光ループバックスイッチ411を通り、波長 $\lambda 1 \sim \lambda 16$ までを用いて使用している波長 $\lambda d d / D r o p$ 部412に注入される。波長 $\lambda d d / D r o p$ 部412から出力される光信号は、光ループバックスイッチ413を通して 1×2 カブラ414を介して伝送路に送出される。同様に、東から西に光信号を送信する場合には、 1×2 カブラ419から光ループバックスイッチ418を介して波長 $\lambda d d / D r o p$ 部417に注入される。波長 $\lambda d d / D r o p$ 部417では、波長 $\lambda 17 \sim \lambda 32$ を用いて使用している。波長 $\lambda d d / D r o p$ 部417から送出される光信号は、光ループバックスイッチ416を介して、 1×2 カブラ415を通して、西側に送出される。なお、波長 $\lambda 1 \sim \lambda 16$ と波長 $\lambda 17 \sim \lambda 32$ は、それぞれ同じ情報を常に運んでいる。

[0197] ここで、図42に示すように西側にケーブル切断が起こり、西側へ光信号を送信できない、あるいは、西側から光信号を受信できなくなるとすると、東側から送られてくる波長 $\lambda 1 \sim \lambda 16$ の予備回線が波長 $\lambda d d / D r o p$ 部412の現用装置により処理され、波長 $\lambda 17 \sim \lambda 32$ の現用回線が波長 $\lambda d d / D r o p$ 部417の現用装置により処理されるようになる。すなわち、東側から送られてきた光信号は、 1×2 カブラ419で光ループバックスイッチ418に送られると共に、光ループバックスイッチ411にも送られている。光ループバックスイッチ411は、西側からのパスを切断し、 1×2 カブラ419からの光信号を波長 $\lambda d d / D r o p$ 部412に送信するようにする。波長 $\lambda d d / D r o p$ 部412は、波長 $\lambda 1 \sim \lambda 16$ の光信号を現用装置で処理し、光ループバックスイッチ413と 1×2 カブラ414を介して東側へ送出する。 1×2 カブラ419からのもう一方の光信号は、光ループバックスイッチ418を介して波長 $\lambda d d / D r o p$ 部417に注入され、波長 $\lambda 17 \sim \lambda 32$ までを用いて現用装置で処理し、出力する。波長 $\lambda d d / D r o p$ 部417から出力された光信号は、光ループバックスイッチ416で光路が切り換えられ、 1×2 カブラ414から東側へ送出される。

[0198] 図43に示すように、東側にケーブル切断が生じた場合は、上記説明と同じであって、ただし、光ループバックスイッチ418が上記説明の光ループバックスイッチ411の動作をし、光ループバックスイッチ413が上記説明の光ループバックスイッチ416の動作をするようになる。

[0199] 同図のように、波長 $\lambda d d / D r o p$ 部412で現用として使う波長と予備として使う波長とを波長 $\lambda d d / D r o p$ 部417では、現用と予備を入れ換

えて使用することにより、ケーブル切断が生じて、光信号の折り返しが必要になった場合に、光信号の波長変換を行う必要がなくなる。従って、装置の構成を簡単化でき、コストの低減に寄与するところが多い。

[0200] 同図のような装置構成は、BLSR (Bidirectional Line Switch Ring) という名称が示すように、リング状のネットワーク (図44、45参照) において採用される。

[0201] 図44は、正常時のリングネットワークを示す。OADMノードA、B、C、Dは図41にて説明したOADMノードと同一の状態にある。図45はOADMノードAの西側で光ケーブル切断が生じた場合のリングネットワークの構成を示す図である。この場合OADMノードAでは、図42のように光ループバックスイッチ411、416が切り替わる。また、OADMノードDでは、図43に示すように光ループバックスイッチ413、418が切り替わる。

[0202] 図46は、4ファイバBLSRのOADMノードの構成を示す図である。4ファイバBLSRにおいては、波長 $\lambda d d / D r o p$ 部も2重化されており、西側から東側へ向かう回線には、現用の波長 $\lambda d d / D r o p$ 部423と予備の波長 $\lambda d d / D r o p$ 部424が設けられ、東側から西側へ向かう回線には、現用の波長 $\lambda d d / D r o p$ 部431と予備の波長 $\lambda d d / D r o p$ 部432が設けられている。また、4ファイバBLSRにおいては、伝送路も現用と予備に分けられ、例えば、32波のチャネルを現用と予備に分ける必要はなく、32波すべてを現用として使用することができ。

[0203] $1+1$ プロテクションにおいては、現用伝送路と予備伝送路に常に同じ情報が流れている。通常動作では、西側から入力された光信号は、光ループバックスイッチ426、427を通過し、 $1+1$ プロテクションスイッチ425に注入される。光 $1+1$ プロテクションスイッチ425では、現用回線と予備回線の切り替えを行う。一般に、現用の波長 $\lambda d d / D r o p$ 部423には、SN比の良い回線の光信号が入力される。光 $1+1$ プロテクションスイッチ425から出力された光信号は、それぞれ現用の波長 $\lambda d d / D r o p$ 部423あるいは予備の波長 $\lambda d d / D r o p$ 部424に注入され、処理された後、光 $1+1$ プロテクションスイッチ422に注入される。光 $1+1$ プロテクションスイッチ422では、現用と予備の切り替えが行われ、出力された光信号は、光ループバックスイッチ420、421を介して東側へ送出される。

[0204] 東側から西側へ送られる光信号は、光ループバックスイッチ434、435及び光 $1+1$ プロテクションスイッチ433を介して、それぞれ現用波長 $\lambda d d / D r o p$ 部431及び予備波長 $\lambda d d / D r o p$ 部432に注入されて、処理される。現用及び予備の波長

$\lambda d d / D r o p$ 部431、432から出力された光信号は、光 $1+1$ プロテクションスイッチ430、光ループバックスイッチ428、429を介して西側へ送出される。

[0205] 図46のOADMノードによりリングネットワークを構成した場合の例を図47に示す。図46のノードの西側のケーブルがすべて切断などにより使用できなくなった場合には、このノードで折り返し転送が行われる。東側の現用回線から入力した光信号は、そのまま現用の波長 $\lambda d d / D r o p$ 部431に注入される。現用の波長 $\lambda d d / D r o p$ 部431から出力された光信号は、光 $1+1$ プロテクションスイッチを介して光ループバックスイッチ428に注入されるが、西側へは送られず、光ループバックスイッチ421へ転送され、予備回線を使って東側へ送信される。一方、東側の予備回線から入力された光信号は、西側のケーブル切断等により、光ループバックスイッチ435によって、光ループバックスイッチ426に転送されてきた光信号を光 $1+1$ プロテクションスイッチ425を介して現用の波長 $\lambda d d / D r o p$ 部423に注入する。この光信号が現用の波長 $\lambda d d / D r o p$ 部423から出力されると、光 $1+1$ プロテクションスイッチ422、光ループバックスイッチ420を介して東側へ現用回線を使って送信される。

[0206] 図48のOADMノードAの動作が以上の説明に対応する。東側のケーブルがすべて使えなくなった場合は、上記説明と同様であって、ただし、光ループバックスイッチ428の動作を光ループバックスイッチ420が、光ループバックスイッチ435と426の動作を光ループバックスイッチ427と434が行う。

[0207] 図48のOADMノードの動作が以上の説明に対応する。4ファイバBLSRでは、現用の波長 $\lambda d d / D r o p$ 部の故障と伝送路の切断の両方に起きても対応することができる。例えば、図49に示すように、現用の波長 $\lambda d d / D r o p$ 部423が故障し、西側へ向かう現用回線が同時に切断されたとする。このときは、東側の現用回線から入力された光信号は、現用の波長 $\lambda d d / D r o p$ 部431を介して光 $1+1$ プロテクションスイッチ430でパスが予備回線に切り換えられ、光ループバックスイッチ429を介して西側へ送出される。一方、西側の現用回線から入力された光信号は、光 $1+1$ プロテクションスイッチ425で予備の波長 $\lambda d d / D r o p$ 部424に送られる。予備の波長 $\lambda d d / D r o p$ 部424から送出された光信号は、光 $1+1$ プロテクションスイッチ422によって、光ループバックスイッチ420に送られ、現用回線を使って、東側へ送出される。

[0208] このように、伝送路の現用回線が使えなくなった、あるいは、現用の波長 $\lambda d d / D r o p$ 部が使

えなくなっ場合には、光 $1+1$ プロテクションスイッチ430が現用と予備を切り替えて障害を克服する。

[0209] 図50は、 1 つのファイバBLSRのノード構成を行うシステムにおける2ファイバBLSRのノード構成である。同図の構成では、現用回線の東側から入力した光信号は、BD-WDMカブラ440で分岐され、光ループバックスイッチ442を介して現用波長 $\lambda d d / D r o p$ 部のうち、波長 $\lambda 17 \sim \lambda 32$ を扱う (波長多重数を32と仮定している) 装置444に注入する。ここ

で、BD-WDMカブラとは、Bi-Directional-WDMカブラという意味である。装置444から出力された光信号は光ループバックスイッチ446を介してBD-WDMカブラ447に注入され、現用回線を使用して西側に送出される。一方、現用回線を介して西側から入力した波長 $\lambda 1 \sim \lambda 16$ の光信号は、光ループバックスイッチ445を介して現用の波長 $\lambda d d / D r o p$ 部の内、波長 $\lambda 1 \sim \lambda 16$ を扱う装置443に注入される。装置443から出力される光信号は、光ループバックスイッチ441を介してBD-WDMカブラ440で西向きの光信号と合流されて現用回線を東向きに伝送される。

[0210] このように、 1 つのファイバで両方向伝送を行う場合は、互いに逆方向に伝播する光信号の干渉が大きくならないように、異なる波長を使うようにする。例えば、同図では、西から東へ向かう信号を波長 $\lambda 1 \sim \lambda 16$ とし、東から西へ向かう信号を波長 $\lambda 17 \sim \lambda 32$ としている。

[0211] 通常時における予備回線の動作は、現用回線の動作と同じであるが、使用される波長が異なっている。すなわち、西から東へ向かう光信号の波長は $\lambda 17 \sim \lambda 32$ であり、東から西へ向かう光信号の波長は $\lambda 1 \sim \lambda 16$ となっている。

[0212] ここで、図51に示すようにOADMノードの西側の伝送路が現用も予備も使用できなくなるとする。すると、波長 $\lambda 1 \sim \lambda 16$ の光信号は、東側から予備回線を使って、BD-WDMカブラ448に注入され、光ループバックスイッチ450を介して光ループバックスイッチ445に転送される。光ループバックスイッチ445は、転送された光信号を現用の波長 $\lambda d d / D r o p$ 部の波長 $\lambda 1 \sim \lambda 16$ を処理する装置443に注入する。装置443から出力された光信号は、光ループバックスイッチ441を介してBD-WDMカブラ440に注入され、東側へ現用回線を使用して伝送される。

[0213] 一方、東側から現用回線を使ってBD-WDMカブラ440に注入した、波長 $\lambda 17 \sim \lambda 32$ までの光信号は、光ループバックスイッチ442を介して装置444に注入され、処理される。装置444から出力された光信号は、光ループバックスイッチ446で、光ループバックスイッチ449に転送され、BD-WDMカブラ448を介して、予備回線を使って東側へ送出さ

70-4を中継される間の光信号のレベルの変化とSN

光の劣化の様子を示している。同図 (b) に示されるように、光信号のレベルは光アンプ470-1~470-4でそれぞれ増幅され、伝送路を伝播するに従って減衰すること繰り返している。従って、光信号のレベルのみに着目すれば、伝送路に適当な間隔で光アンプを配置しておけばよい。しかし、同図 (b) のSN比のグラフに示されるように、光アンプでは、光信号にASE (Amplified Spontaneous Emission) というノイズが積み重ねられていくので、SN比は徐々に悪化していく。SN比の劣化は、劣化すればするほど悪化の仕方が小さくなっていくが、そのような状態になると光信号の情報を正確に読み取ることができなくなってしまう。従って、SN比が悪くなりきらない内に、再生器471を使って光信号の再生を行わなくてはならない。再生器471は、受信した波長多重された光信号を各波長に分離し、各波長毎に光受信器ORで光受信し、3R処理を行って電気信号を生成し、この電気信号で光送信器OSで光信号に変換して送出する。各波長毎に再生された光信号は互いに合波されて波長多重光信号として伝送路に再び送出される。

10 [0222] このような再生器471を設ける方法は、直線型のネットワークでは、所定数の光アンプを通して、そこに再生器471を設けるようにすればよいが、リングネットワークであって、しかも冗長化がなされている場合には、予備のパスが使用された場合においても、所定数の光アンプを通過したら再生器を設けるように、再生器の配置を最適化する必要がある。一般に、5つ光アンプを通過した後、再生器を入れるとすると、予備のパスを使用した場合には上手く行かない場合が生じる。従って、5つの以下の光アンプ、例えば、3つを通過したら再生器を入れるようにする。これによれば、早めに光信号を再生することになり、また、高価で構成の複雑な再生器をより多くネットワークに組み込むことになるが、これは、ネットワークのパフォーマンスとコストを鑑みて最適化されるべきものである。

10 [0223] [発明の効果] 本発明によれば、回路構成が簡単で、安価な任意波長型OADM装置及びシステムを構築することができ、

10 [図面の簡単な説明]

10 [図1] AOTFを用いたOADM装置の基本的原理を示す図である。

10 [図2] 実際のAOTFを使用してOADM装置を構成する場合の基本的構成例のブロック図である。

10 [図3] AOTFを使ったブロードキャスト対応のOADM装置の構成例を示すブロック図である。

10 [図4] OADM装置内のAOTF及び伝送路の冗長構成を示す原理図である。

10 [図5] AOTFを使用したOADM装置の具体的な構成

10 [図6] AOTFを使用したOADM装置の具体的な構成

10 [図7] AOTFを用いたOADM装置の具体的な構成

10 [図8] AOTFを用いたOADM装置の具体的な構成

10 [図9] AOTFを使ったOADM装置の具体的な構成

10 [図10] AOTFを使ったOADM装置の具体的な構成

10 [図11] AOTFを使ったOADM装置の具体的な構成

10 [図12] AOTFを使ったOADM装置の具体的な構成

10 [図13] アド光信号を生成するための光を供給するために使用されるレーザバンクの構成及び概念を説明する図である。

10 [図14] OADM装置におけるドロップ用AOTFの制御方法を説明する図 (その1) である。

10 [図15] OADM装置におけるドロップ用AOTFの制御方法を説明する図 (その2) である。

10 [図16] OADM装置におけるドロップ用AOTFの制御方法を説明する図 (その3) である。

10 [図17] OADM装置におけるドロップ用AOTFの制御方法を説明する図 (その4) である。

10 [図18] OADM装置におけるドロップ用AOTFの制御方法を説明する図 (その5) である。

10 [図19] OADM装置におけるドロップ用AOTFの制御方法を説明する図 (その6) である。

10 [図20] OADM装置におけるドロップ用AOTFの制御方法を説明する図 (その7) である。

10 [図21] AOTFの構成を示す図である。

10 [図22] 図21のAOTFの透過特性を示した図である。

10 [図23] 図21のAOTFを3段モノリシックに基板上に構成し、同一周波数のSAWで波長選択した場合の波長選択特性である。

10 [図24] AOTFの温度依存性に対する対応技術を示す図である。

10 [図25] 共振器の温度依存性を示す図である。

10 [図26] 3段構成のAOTFの選択特性の崩らぎと補らぎ防止対策を説明する図 (その1) である。

10 [図27] 3段構成のAOTFの選択特性の崩らぎと補らぎ防止対策を説明する図 (その2) である。

10 [図28] AOTF駆動回路の概略構成を示す第1の例を示す図である。

10 [図29] AOTFの駆動回路の概略構成を示す第2の例を示す図である。

10 [図30] OADM装置を含むOADMシステムのシス

10 [図31] OADM装置を含むOADMシステムのシス

10 [図32] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

10 [図33] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

10 [図34] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

10 [図35] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

10 [図36] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

10 [図37] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

10 [図38] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

10 [図39] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

10 [図40] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

10 [図41] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

10 [図42] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

10 [図43] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

10 [図44] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

10 [図45] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

10 [図46] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

10 [図47] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

10 [図48] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

10 [図49] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

10 [図50] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

10 [図51] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

10 [図52] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

の第1の例を示す図 (その1) である。

10 [図6] AOTFを使用したOADM装置の具体的な構成の第1の例を示す図 (その2) である。

10 [図7] AOTFを用いたOADM装置の具体的な構成の第2の例を示す図 (その1) である。

10 [図8] AOTFを用いたOADM装置の具体的な構成の第2の例を示す図 (その2) である。

10 [図9] AOTFを使ったOADM装置の具体的な構成の第3の例を示す図 (その1) である。

10 [図10] AOTFを使ったOADM装置の具体的な構成の第3の例を示す図 (その2) である。

10 [図11] AOTFを使ったOADM装置の具体的な構成の第4の例を示す図 (その1) である。

10 [図12] AOTFを使ったOADM装置の具体的な構成の第4の例を示す図 (その2) である。

10 [図13] アド光信号を生成するための光を供給するために使用されるレーザバンクの構成及び概念を説明する図である。

10 [図14] OADM装置におけるドロップ用AOTFの制御方法を説明する図 (その1) である。

10 [図15] OADM装置におけるドロップ用AOTFの制御方法を説明する図 (その2) である。

10 [図16] OADM装置におけるドロップ用AOTFの制御方法を説明する図 (その3) である。

10 [図17] OADM装置におけるドロップ用AOTFの制御方法を説明する図 (その4) である。

10 [図18] OADM装置におけるドロップ用AOTFの制御方法を説明する図 (その5) である。

10 [図19] OADM装置におけるドロップ用AOTFの制御方法を説明する図 (その6) である。

10 [図20] OADM装置におけるドロップ用AOTFの制御方法を説明する図 (その7) である。

10 [図21] AOTFの構成を示す図である。

10 [図22] 図21のAOTFの透過特性を示した図である。

10 [図23] 図21のAOTFを3段モノリシックに基板上に構成し、同一周波数のSAWで波長選択した場合の波長選択特性である。

10 [図24] AOTFの温度依存性に対する対応技術を示す図である。

10 [図25] 共振器の温度依存性を示す図である。

10 [図26] 3段構成のAOTFの選択特性の崩らぎと補らぎ防止対策を説明する図 (その1) である。

10 [図27] 3段構成のAOTFの選択特性の崩らぎと補らぎ防止対策を説明する図 (その2) である。

10 [図28] AOTF駆動回路の概略構成を示す第1の例を示す図である。

10 [図29] AOTFの駆動回路の概略構成を示す第2の例を示す図である。

10 [図30] OADM装置を含むOADMシステムのシス

10 [図31] OADM装置を含むOADMシステムのシス

10 [図32] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

10 [図33] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

10 [図34] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

10 [図35] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

10 [図36] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

10 [図37] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

10 [図38] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

10 [図39] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

10 [図40] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

10 [図41] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

10 [図42] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

10 [図43] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

10 [図44] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

10 [図45] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

10 [図46] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

10 [図47] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

10 [図48] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

10 [図49] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

10 [図50] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

10 [図51] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

10 [図52] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

10 [図53] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

10 [図54] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

10 [図55] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

10 [図56] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

10 [図57] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

10 [図58] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

10 [図59] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

10 [図60] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

10 [図61] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

10 [図62] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

10 [図63] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

10 [図64] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

10 [図65] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

10 [図66] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

10 [図67] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

10 [図68] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

10 [図69] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

テム設計を説明する図である。

10 [図31] OADM装置部分の分散補償のための構成を示す図である。

10 [図32] 送信側、受信側、及びOADM装置のアド側、ドロップ側に設けられる分散補償手段の構成例を示す図 (その1) である。

10 [図33] 送信側、受信側、及びOADM装置のアド側、ドロップ側に設けられる分散補償手段の構成例を示す図 (その2) である。

10 [図34] 分散補償するための構成の変形例を示した図 (その1) である。

10 [図35] 分散補償するための構成の変形例を示した図 (その2) である。

10 [図36] 分散補償するための構成の変形例を示した図 (その3) である。

10 [図37] 分散補償するための構成の変形例を示した図 (その4) である。

10 [図38] 分散補償と波長劣化特性について示した図 (その1) である。

10 [図39] 分散補償と波長劣化特性について示した図 (その2) である。

10 [図40] 位相マージンが70%以上である場合の分散トレランスを示した図である。

10 [図41] 2ファイバBLSRのOADMノードの構成を示した図である。

10 [図42] 2ファイバBLSRのOADMノードのブロードキャストパスを説明する図 (その1) である。

10 [図43] 2ファイバBLSRのOADMノードのブロードキャストパスを説明する図 (その2) である。

10 [図44] OADMノードを備えた2ファイバBLSRネットワークの正常時の構成を説明する図である。

10 [図45] OADMノードを備えた2ファイバBLSRネットワークの光ケーブル断線時の構成を説明する図である。

10 [図46] 4ファイバBLSRのOADMノードの構成を示す図である。

10 [図47] OADMノードを備えた4ファイバBLSRネットワークの正常時の構成を説明する図である。

10 [図48] OADMノードを備えた4ファイバBLSRネットワークの光ケーブル断線時の構成を説明する図である。

10 [図49] OADMノードを備えた4ファイバBLSRネットワークのノード障害・光ケーブル断線時の構成を説明する図である。

10 [図50] 1つのファイバで両方向伝送を行うシステムにおける2ファイバBLSRのノード構成である。

10 [図51] 2ファイバBLSRネットワークに双方向OADMノードを適用した場合のプロテクションパスを説明する図 (その1) である。

10 [図52] 2ファイバBLSRネットワークに双方向O

れる。
[0214] また、図52に示すようにOADMノードの両側の伝送路が冗用、予備共に使えなくなった場合には、上記と動作は同じであるが、光ループバックスイッチ450の動作は光ループバックスイッチ453が行い、光ループバックスイッチ446と449の動作は光ループバックスイッチ441と453が行う。
[0215] 図53は、図50のOADMノードを用いてリングネットワークを構成した場合の図である。また、図54は、OADMノードの両側でケーブル断が生じた場合の例を示す図である。この場合、OADMノードでは、図51と同様にループバックスイッチ445、446、449、450が動作し、またOADMノードでは図52と同様に、ループバックスイッチ441、442、453、454が動作する。
[0216] なお、図41~図53において説明した1~132の光信号は、北米SONET OC-192又はOC-48、OC-12等に対応したフレーム構成を有する。
[0217] 図55は、光1+1プロテクションスイッチの構成例を示した図である。OADMノードは光1+1プロテクションスイッチによって冗長化がなされているが、光1+1プロテクションスイッチが故障した場合には、冗長化が機能しなくなるので、光1+1プロテクションスイッチそのものも冗長化しておくのが好ましい。
[0218] 入力側から入力された光信号は、2×1カプラ460、461によってそれぞれ2分岐され、ゲートスイッチ462~465に入力される。ゲートスイッチ462~465を通過した光信号は、2×1カプラ466、467から出力側に出される。2×1カプラ466と467の内、いずれかが故障した場合には、ゲートスイッチ462、463か、ゲートスイッチ464、465のいずれかを閉じた状態にし、もう一方を閉じて、光信号を送り出すようにする。また、2×1カプラ460、461のいずれか一方が故障した場合には、ゲートスイッチ462、464か、ゲートスイッチ463、465のいずれかを閉じた状態にし、もう一方を閉じて、光信号を送り出すようにする。
[0219] このように、ゲートスイッチ462~465を切り替えることによって、2×1カプラ460、461、466、467のいずれかが故障しても対応することができ、

10 [0220] 図56は、光伝送路において、再生器をどのように挿入するかに関する考え方を説明する図である。同図 (a) に示されるように、光伝送路には、光アンプ470-1~470-4が設けられ、これら光アンプ470-1~470-4を所定数中継した後再生器471で光信号の再生を行う。

10 [0221] 同図 (b) には、光アンプ470-1~4

10 [0222] 同図 (b) には、光アンプ470-1~4

10 [0223] 同図 (b) には、光アンプ470-1~4

10 [0224] 同図 (b) には、光アンプ470-1~4

10 [0225] 同図 (b) には、光アンプ470-1~4

10 [0226] 同図 (b) には、光アンプ470-1~4

10 [0227] 同図 (b) には、光アンプ470-1~4

10 [0228] 同図 (b) には、光アンプ470-1~4

10 [0229] 同図 (b) には、光アンプ470-1~4

10 [0230] 同図 (b) には、光アンプ470-1~4

10 [0231] 同図 (b) には、光アンプ470-1~4

10 [0232] 同図 (b) には、光アンプ470-1~4

10 [0233] 同図 (b) には、光アンプ470-1~4

10 [0234] 同図 (b) には、光アンプ470-1~4

10 [0235] 同図 (b) には、光アンプ470-1~4

10 [0236] 同図 (b) には、光アンプ470-1~4

10 [0237] 同図 (b) には、光アンプ470-1~4

10 [0238] 同図 (b) には、光アンプ470-1~4

10 [0239] 同図 (b) には、光アンプ470-1~4

10 [0240] 同図 (b) には、光アンプ470-1~4

10 [0241] 同図 (b) には、光アンプ470-1~4

10 [0242] 同図 (b) には、光アンプ470-1~4

10 [0243] 同図 (b) には、光アンプ470-1~4

10 [0244] 同図 (b) には、光アンプ470-1~4

10 [0245] 同図 (b) には、光アンプ470-1~4

10 [0246] 同図 (b) には、光アンプ470-1~4

10 [0247] 同図 (b) には、光アンプ470-1~4

10 [0248] 同図 (b) には、光アンプ470-1~4

10 [0249] 同図 (b) には、光アンプ470-1~4

10 [0250] 同図 (b) には、光アンプ470-1~4

10 [0251] 同図 (b) には、光アンプ470-1~4

10 [0252] 同図 (b) には、光アンプ470-1~4

10 [0253] 同図 (b) には、光アンプ470-1~4

10 [0254] 同図 (b) には、光アンプ470-1~4

10 [0255] 同図 (b) には、光アンプ470-1~4

10 [0256] 同図 (b) には、光アンプ470-1~4

10 [0257] 同図 (b) には、光アンプ470-1~4

10 [0258] 同図 (b) には、光アンプ470-1~4

10 [0259] 同図 (b) には、光アンプ470-1~4

10 [0260] 同図 (b) には、光アンプ470-1~4


10 [0261] 同図 (b) には、光アンプ470-1~4

10 [0262] 同図 (b) には、光アンプ470-1~4

10 [0263] 同図 (b) には、光アンプ470-1~4


【図14】

OADM装置におけるドロップ用AOTFの制御方法も説明する図(その1)



【図11】


AOTFを用いた OADM装置の基本的原理を示す図




- ADMノードを適用した場合のプロテクションパスを説明する図(その2)である。
- 【図53】 双方向OADMノードを備えた2ファイバB LSRネットワークの正常時の構成を説明する図である。
- 【図54】 双方向OADMノードを備えた2ファイバB LSRネットワークの光ケーブリング接続時の構成を説明する図である。
- 【図55】 光1+1プロテクションスイッチの構成例を示した図である。
- 【図56】 光伝送路において、再生器をどのように挿入するかに関する考え方を説明する図である。
- 【図57】 光スイッチを用いた光ADM (OADM) 装置の構成の一例を示した図である。
- 【符号の説明】
- 10, 13, 14, 31, 32, 42, 43, 140, 143, 180, 182, 196, 200 AOT
- F
- 11, 12 8×1カプラ
- 15, 20, 21, 30, 34, 40, 45, 136, 20
- 137 光アンプ
- 16, 50, 197 (光) 変調器
- 17 電気ADM
- 18 8×8カプラ
- 19, 139 レーザダイオード
- 33, 35, 36, 41, 44, 46, 47, 142, 181, 190, 191, 194, 195, 199, 2
- 01 光カプラ
- 37, 48, 49 波長選択フィルタ (AOTF)
- 60~63 1×2スイッチ
- 130, 202 レーザバンク
- 131 分配器
- 132 チューナブルフィルタ
- 133, 192 (光) スペクトルモニタ
- 135 外部変調器
- 138 合波器
- 141 RF信号発振器
- 144, 184 光受信器
- 183 10:1光カプラ
- 185, 198 フォトリソグラフィ (PD)
- 186, 203 トラッキング回路
- 193 OADM装置制御CPU
- 204 1×4光スイッチ
- 240 発振回路
- 241 周波数カウンタ
- 242 駆動回路
- 340, 361 光スイッチまたは光カプラ
- 341, 350, 360, 371 光スイッチ
- 362, 370 光カプラ
- 410, 414, 415, 419 1×2カプラ
- 411, 413, 416, 418, 420, 421, 4
- 26, 427, 428, 429, 434, 435, 44
- 1, 442, 445, 446, 449, 450, 45
- 3, 454 光ループバックスイッチ
- 412, 417 OADM装置
- 422, 425, 430, 433 光1+1プロテ
- クシヨンスイッチ
- 423, 431, 443, 444 OADM装置
- (現用)
- 424, 432, 451, 452 OADM装置
- (予備)
- 440, 447, 448, 455 BD-WDMカ
- プラ
- 30 460, 461, 466, 467 2×1カプラ
- 462~465 ゲートスイッチ
- 470-1~470-4 光アンプ
- 471 再生器

【図4】

OADM装置内のAOTF及び伝送路の
冗長構成を示す原理図




(a)



(b)


【図21】

AOTFの構成を示す図




【図22】

図21のAOTFの透過特性を示す図




【図5】

AOTFを使用したOADM装置の具体的構成の
第1の例を示す図(その1)




【図6】

AOTFを使用したOADM装置の具体的な構成の
第1の例を示す図(その2)




【図7】

AOTFを用いたOADM装置の具体的な構成の
第2の例を示す図(その1)




【図9】

AOTFを用いたOADM装置の具体的な構成の第3の例を示す図
(その1)




【図8】

AOTFを用いたOADM装置の具体的な構成の
第2の例を示す図 (その2)




【図10】

AOTEを使ったROADM装置の具体的構成の第3の例を示す図
(その2)




【図11】

AOTFを使ったROAD装置の具体的構成の
第4の例を示す図 (その1)




【図13】

アド光信号を生成するための光を供給するために
使用されるレーザバンクの構成及び概念を説明する図




【図12】

AOTFを使ったOADM装置の具体的構成の
第4の例を示す図 (その2)




[圖 15]

QADM 設置におけるドロップ用 AOTF の
制御方法を説明する図 (4 の 2)




【図 16】

OADM装置におけるドロップ用 AOTFの制御方法を説明する図(7の3)




【图 17】

OADM設置におけるドロップ用AOTFの制御方法を説明する図(4の4)




【圖1-8】

OADM装置にかけるドロップ用AOTFの制御方法を説明する図(4の5)




【图29】

AOTFの駆動回路の概略構成を示す第2の例を示す図




【图25】

共振器の温度依存性、および同




【図19】



【図20】

OADM装置におけるドロップ用AOTFの制御方法を説明する図(その7)




【図28】

AOTF駆動回路の概略構成も図1の例を示す図


【図38】

分散補償と波形状化特性について示す図(その1)




【図23】

図21のAOTFを3段モリシックに基板上に構成し、同一周波数のSAWで波長変換した際の波長の選別特性




【図39】

分散補償と波形状化特性について示す図(その2)




【図24】

AOTFの温度依存性に対する対応技術の説明する図




【図26】

3段階式のAOQFの選択特性の検討(図10の1)の検討(図10の1)




【図27】

3段階式のAOQFの選択特性の検討(図10の2)の検討(図10の2)




【図30】

OADM装置を含むOADMシステムのシステム設計も説明する図




【図31】

OADM装置部分の全散相値のための構成も示図




【図32】

送信部、受信部、及びOADM装置の7f例、
ドロップ側に投げられる分岐補償手段の構成例も
示す図(4の1)




【図33】

送信部、受信部、及びOADM装置の7f例、
ドロップ側に投げられる分岐補償手段の構成例も
示す図(4の2)




【図34】

分岐補償手段の構成の変形例も示した図
(7の1)




【図35】

分岐補償手段の構成の変形例も示した図
(7の2)




【図55】

光1+1プロテクトスイッチの構成例も示した図




【図36】

分散補償手段の構成の変化例を示した図
(その3)




【図37】

分散補償手段の構成の変化例を示した図
(その4)




【図40】

位相マージンが70%以上となる場合の
分散補償手段の構成変化例を示した図




【図41】

2ファイバBLSRのOADMノードの構成を示した図




【図42】

27x4x BLSR の OADM/F-D の
70チャネルバスを説明する図 (401)




【図43】

27x4x BLSR の OADM/F-D の
70チャネルバスを説明する図 (402)




【図44】

OADMノードを備えた27x4x BLSR ネットワークの
正常時の構成を説明する図




【図45】

OADMノードを備えた27x4x BLSR ネットワークの
光ケーブル断線時の構成を説明する図




【図46】

4771バBLSRのOADMノードの構成を説明する図




【図47】

OADMノードを備えた4771バBLSRネットワークの正常時の構成を説明する図




【図48】

OADMノードを備えた4771バBLSRネットワークの光ケーブル断線時の構成を説明する図




【図49】

OADMノードを備えた4771バBLSRネットワークのノード障害、光ケーブル断線時の構成を説明する図




【図50】

1つのファイバで両方向伝送を行うシステムに於ける
2ファイバBLSRのノード構成




【図51】

2ファイバBLSR ネットワークに双方向OADMノードを
適用した場合のプロテクションパスを説明する図
(その1)




【図53】

双方向OADMノードを備えた2ファイバ
BLSRネットワークの正常時の構成を説明する図




【図52】

2ファイバBLSR ネットワークに双方向OADMノードを
適用した場合のプロテクションパスを説明する図
(その2)




【図57】

光スイッチを用いた光ADM(OADM)装置の構成の一例を示した図




【図56】

光伝送路において再生器などのように挿入する際に開閉する方を説明する図



【図54】

双方向OADMノードを備えた2ファイバRSDネットワークの光ケーブル接続場の構成を説明する図



フロントページの続き

F1

識別記号

(51) Int. Cl. °

H04J 14/02

(72)発明者 大塚 和恵

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号 富士通株式会社内

(72)発明者 甲斐 雄高

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号 富士通株式会社内

(72)発明者 中沢 忠雄

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号 富士通株式会社内

(72)発明者 近岡 興典

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号 富士通株式会社内